

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_g$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | | |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------|-------|------|------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 12SR7 | triode | O | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 0 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 12SR7GT | triode | O | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 0 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 12SS7GT | triode | O | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 0 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 12SW7 | triode | O | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 0 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 12SW7GT | triode | O | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 0 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 12SX7 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| 12SX7GT | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| 12SY7 | hepto. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 2 | 13 | 2 | 100 | 250 | 6 | 1,5 * | |
| 12SY7GT | hepto. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 2 | 13 | 2 | 100 | 250 | 6 | 1,5 * | |
| 12V6GT | této. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 13 | 12,5 | 250 | 250 | 45 | 4,1 | |
| 12W6GT | této. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 13 | 6,6 | 100 | 100 | 37,7 | 6 | |
| 12X3 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | | | 100 | 0,9 | | |
| 12X4 | rectif. | M7 | 9 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 13 | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 13 | | | 250 | 40 | | |
| 12Z3 | rectif. | A4 | 3 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | 250 | 40 | | |
| 12Z5 | rectif. | A6 | 5 ² | 3 ¹ | 9 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 13 | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 5 ² | 3 ¹ | 2 | 2 ³ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 13 | | | 250 | 40 | | |
| 14A4 | triode | L | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| 14A5 | této. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 12,5 | 250 | 250 | 30 | 3 | |
| 14A7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | 100 | 250 | 9,2 | 2 | |
| 14AF7 | triode | L | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | | 250 | 9 | 2,1 * | |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | | 250 | 9 | 2,1 * | |
| 14B6 | triode | L | 3 ¹ | 8 | 4 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | | 250 | 0,9 | 1,1 * | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | | |
| 14B8 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | 180 | 100 | 250 | 7 | 1,6 |
| 14C5 | této. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 12,5 | 250 | 250 | 45 | 4,1 | |
| 14C7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | 100 | 250 | 2,2 | 1,57 | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|----------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| 14E6 | triode | L | 3 ¹ | 8 | 4 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 9 | | 250 | 9,5 | 1,9 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| 14E7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | 100 | 250 | 7,5 | 1,3 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| 14F7 | triode | L | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | | 250 | 2,3 | 1,6 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | | 250 | 2,3 | 1,6 * |
| 14F8 | triode | L | 4 | 3 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 13 | 3 | | 250 | 6 | 3,3 |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 2 ¹ | 4 | 2 | 13 | 3 | | 250 | 6 | 3,3 |
| 14H7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2,3 | 150 | 250 | 10 | 4 |
| 14J7 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | 100 | 250 | 2,8 | 0,9 |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 3 | | 150 | 6,6 | 1,4 |
| 14K7 | hexo. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | 50 | 100 | 2,9 | 1,7 |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | | 100 | 5,5 | 1,8 * |
| 14L7 | triode | R | 3 ¹ | 8 | 4 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | | 100 | 0,8 | 1,4 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| 14N7 | triode | L | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 |
| 14Q7 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | 100 | 250 | 7 | 1,6 * |
| 14R7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | 100 | 250 | 6,2 | 3,2 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| 14S7 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | 100 | 250 | 3,6 | 1,5 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 0 | | 100 | 1,65 | 6,5 * |
| 14W7 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2,2 | 150 | 300 | 10 | 5,8 |
| 14Y4 | rectif. | L | 3 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | 250 | 40 | |
| 15 | pent. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1,5 | 70 | 70 | 2 | 0,71* |
| 15A6 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 13 | 3,5 | 200 | 200 | 36 | 10,5 |
| 15CW5 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 13 | 6,7 | 100 | 100 | 39 | 8 |
| 15DQ8 | triode | N9 | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2,9 | 200 | 200 | 18 | 10,4 |
| » | pent. | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 4 | 6 | 15 | 1,7 | | 200 | 3 | 4 * |
| 16A5 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 13 | 13,9 | 200 | 200 | 45 | |
| 16A8 | triode | N9 | 4 | 2 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 2 ³ | 8 | 16 | 0 | | 100 | 3,5 | 2,5 * |
| » | pent. | | 5 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 16 | 16 | 200 | 200 | 35 | 6,4 * |
| 16CN8 | pent. | N9 | 2 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 13 | 16 | 200 | 200 | 35 | 6,4 |
| » | triode | | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 13 | 2 | | 250 | 9 | 4,9 |
| 17AX4GT | rectif. | O | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 16,8 | | | 250 | 40 | |
| 17BQ6GTB | této. | O | 5 ⁴ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 16,8 | 22,5 | 150 | 250 | 55 | 5,5 |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_g$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| 17C8 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | | | 180 | 5 | 2 |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| 17DM4 | rectif. | O | 5 | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 17 | | | 250 | 40 | |
| 17DQ6A | této. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 16,8 | 22,5 | 150 | 250 | 75 | 6,6 |
| 17GW6 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 16,8 | 22,5 | 150 | 250 | 70 | 7,1 |
| 17Z3 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 | 2 ³ | 20 | | | 250 | 40 | |
| 17Z3F | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 | 2 ³ | 20 | | | 250 | 40 | |
| 18 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 13 | 16,5 | 250 | 250 | 34 | 2,5 |
| 18GD6A | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 5 | 5 | 18 | 1 | 100 | 150 | 5,2 | 4,5 * |
| 19 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 100 | 3 | 0,7 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | | 100 | 3 | 0,7 * |
| 19AJ8 | hepto. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 100 | 250 | 6,5 | 2,1 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 | 2 | | 100 | 7,5 | 2,5 * |
| 19AQ5 | pent. | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 8,5 | 180 | 180 | 29 | 3,7 |
| 19AU4 | rectif. | O | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | | | 250 | 40 | |
| 19AU4GT | rectif. | O | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | | | 250 | 40 | |
| 19BG6 | této. | O | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 | 2 ¹ | 6 | 8 | 20 | 15 | 250 | 250 | 75 | 6 |
| 19BG6GA | této. | O | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 | 2 ¹ | 6 | 8 | 20 | 15 | 250 | 250 | 75 | 6 |
| 19BY7 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 20 | 2,5 | 100 | 200 | 10 | 5,7 |
| 19C8 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 20 | 1 | | 100 | 0,5 | 1,25* |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| 19CL8A | této. | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 18,9 | 1 | 100 | 100 | 9 | 4,8 * |
| » | triode | | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 18,9 | 2 | | 100 | 12 | 6 * |
| 19D8 | hepto. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | | 250 | 6,5 | 2,1 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 | 2 | | 100 | 17,5 | 2,5 * |
| 19H4 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 0 | 2,5 | | | 100 | 0,9 | |
| 19J6 | triode | M7 | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | 2 | | 150 | 9 | 5 * |
| » | triode | | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | 2 | | 150 | 9 | 5 * |
| 19SU | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | 250 | 40 | |
| 19T8 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 20 | 3 | | 250 | 1 | 1,2 |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | 100 | 0,9 | |
| 19U3 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | 250 | 40 | |

| Type | Nature | Culor | SÉLECTEURS | | | | | | V _t | -V _g | V _{ct} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V | | | |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|-----|------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| 19V8 | triode | N9 | 8 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 0 | 2 | 2 | 20 | | 3 | | 250 | 1 | 1,2 |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| 19W3 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | | 250 | 40 | |
| 19X8 | pent. | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6 | 8 | 20 | | 2 | 150 | 200 | 7 | 3 * |
| » | triode | | 2 | 4 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 20 | | 1 | | 200 | 7 | 2,5 * |
| 19Y3 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | | 250 | 40 | |
| 20 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 18 | | | 100 | 3,5 | 0,5 |
| 20EQ7 | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ¹ | 2 ³ | 3 ¹ | 6 | 8 | 5 | 5 | 20 | | 0 | 100 | 100 | 9 | 3,8 * |
| » | diode | | 5 | 5 | 2 ¹ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 5 | 0 | 5 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| 20EZ7 | triode | N9 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 ³ | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 20 | | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * |
| » | triode | | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 ³ | 20 | | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * |
| 20J8 | hepto. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 20 | | 3 | 100 | 100 | 3 | 0,9 |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 20 | | 3 | | 150 | 6,6 | 1,6 |
| 21A6 | pent. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | | 28 | 200 | 200 | 40 | 6 |
| 21A7 | hexo. | O | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 20 | | 2 | 100 | 250 | 1,2 | 0,6 |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 20 | | 2 | | 150 | 3,5 | 1,9 |
| 21B6 | pent. | ◆ N10 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | | 38,5 | 250 | 250 | 32 | 4,6 |
| 21EX6 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 2 ³ | 5 | 4 | 5 | 3 ¹ | 6 | 8 | 21,5 | 31 | | 180 | 180 | 70 | 7,8 |
| 21TH8 | hexo. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 20 | | 3 | 70 | 250 | 3,5 | 2,2 |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 20 | | 1 | | 150 | 15 | 2 * |
| 22 | této. | A4 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 1,7 | | 50 | 150 | 2 | 0,38 ⁺ |
| 22DE4 | rectif. | O | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 22,4 | | | | 250 | 40 | |
| 24 | této. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | | 3 | 100 | 250 | 4 | 1,05 |
| 24A | této. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | | 3 | 100 | 180 | 4 | 1 |
| 24S | této. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | | 3 | 100 | 250 | 4 | 1 |
| 25A6 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 15 | 100 | 150 | 25 | 2 |
| 25A6GT | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 15 | 100 | 150 | 25 | 2 |
| 25A7 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 15 | 100 | 100 | 20,5 | 1,8 |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 25 | | | | 150 | 24 | |
| 25A7GT | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 15 | 100 | 100 | 20,5 | 1,8 |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 25 | | | | 150 | 24 | |
| 25AC5GT | triode | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 0 | | 180 | 4 | 3,8 * |
| 25AV5GT | této. | O | 4 | 3 ¹ | 2 ³ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 6 | 2 | 25 | 22,5 | | 150 | 250 | 55 | 5,5 |
| 25AX4GT | rectif. | O | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 25 | | | | 150 | 24 | |
| 25B5 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 25 | | 0 | | 100 | 45 | 2,2 * |
| 25B6 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | 16 | 100 | 100 | 48 | 4,8 |
| 25B8 | pent. | O | 2 ³ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 25 | | 3 | 100 | 100 | 7,6 | 2 |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 2 | 25 | | 1 | | 100 | 0,6 | 1,5 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_c | $-V_x$ | V_{a1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 25BQ6GA | tétro. | O | 5 ⁴ 3 ¹ 5 ⁴ 6 4 | | | | | | | | 5 ⁴ 2 ¹ 2 ³ 8 25 | 22,5 | 150 | | 250 | 55 | 5,5 | |
| 25BQ6GT | tétro. | O | 5 ⁴ 3 ¹ 5 ⁴ 6 4 | | | | | | | | 5 ⁴ 2 ¹ 2 ³ 8 25 | 22,5 | 150 | | 250 | 55 | 5,5 | |
| 25C5 | tétro. | M7 | 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ 5 ⁴ | | | | | | | | 6 8 2 2 25 | 8 | 100 | | 100 | 45 | 7,5 | |
| 25C6 | tétro. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | 10 | 100 | | 100 | 37 | 6 | |
| 25CA5 | tétro. | M7 | 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ 5 ⁴ | | | | | | | | 6 8 2 2 25 | 4 | 100 | | 100 | 32 | 8 | |
| 25CD6 | tétro. | O | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ³ 5 4 | | | | | | | | 5 2 ¹ 6 8 25 | 30 | 150 | | 150 | 60 | 7 | |
| 25CD6GA | tétro. | O | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ³ 5 4 | | | | | | | | 5 2 ¹ 6 8 25 | 30 | 150 | | 150 | 60 | 7 | |
| 25D8GT | pent. | O | 2 ³ 3 ¹ 8 6 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 4 25 | 3 | 100 | | 100 | 8,5 | 1,9 | |
| » | triode | | 2 ³ 3 ¹ 2 2 4 | | | | | | | | 8 2 ¹ 2 2 25 | 1 | | | 100 | 0,5 | 1,1 * | |
| » | diode | | 2 ³ 3 ¹ 2 2 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 0 2 25 | | | | 100 | 0,9 | | |
| 25DN6 | tétro. | O | 5 3 ¹ 2 ³ 5 4 | | | | | | | | 5 2 ¹ 6 8 25 | 18 | 100 | | 100 | 50 | 6 | |
| 25DQ6 | tétro. | O | 5 3 ¹ 5 6 4 | | | | | | | | 5 2 ¹ 2 ³ 8 25 | 22,5 | 150 | | 250 | 75 | 6,6 | |
| 25E5 | pent. | O | 5 ⁴ 2 ¹ 5 ⁴ 6 4 | | | | | | | | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ³ 8 25 | 25 | 180 | | 180 | 100 | 8 | |
| 25EC6 | pent. | O | 5 2 ¹ 2 ³ 5 4 | | | | | | | | 5 3 ¹ 6 8 25 | 25 | 150 | | 150 | 80 | 7,9 | |
| 25F5 | tétro. | M7 | 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ 5 ⁴ | | | | | | | | 6 8 2 2 25 | 7 | 100 | | 100 | 36 | 5 | |
| 25L6 | tétro. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | 7 | 100 | | 100 | 42 | 8,5 | |
| 25L6GT | tétro. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | 7 | 100 | | 100 | 42 | 8,5 | |
| 25SN7GT | triode | O | 4 8 2 ³ 2 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 3 ¹ 2 25 | 8 | | | 250 | 9 | 2,5 | |
| » | triode | | 2 2 2 4 8 | | | | | | | | 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ 2 25 | 8 | | | 250 | 9 | 2,5 | |
| 25T3G | rectif. | O | 2 3 ¹ 2 2 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 9 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 9 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25W4GT | rectif. | O | 2 2 2 ³ 2 9 | | | | | | | | 2 3 ¹ 2 ¹ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25W6GT | tétro. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | 6,6 | 100 | | 100 | 37,7 | 6 | |
| 25X6GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Y4GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Y5 | rectif. | A6 | 3 ¹ 9 2 ³ 2 2 | | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 2 2 ³ 9 | | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Y6 | rectif. | O | 5 ² 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 25 | | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 5 ² 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 250 | 40 | | |
| 25Z3 | rectif. | A4 | 3 ¹ 9 2 ³ 2 ¹ 2 | | | | | | | | 2 2 2 2 25 | | | | 250 | 40 | | |
| 25Z4 | rectif. | O | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Z5 | rectif. | A6 | 3 ¹ 9 2 ³ 2 2 | | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 2 2 ³ 9 | | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Z6 | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Z6G | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| 25Z6GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 25 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 25 | | | | 150 | 24 | | |

| Type | Nature | Culor | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _f | -V _z | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 25Z6WGT | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 25 | | | | 150 | 24 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 25 | | | | 150 | 24 | |
| 26 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14,5 | | | | 180 | 6,2 | 1,15 |
| 26A6 | pent. | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 25 | 2 | 100 | | 250 | 10,5 | 4 * |
| 26C6 | triode | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 9 | | | | 250 | 9,5 | 1,9 |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 25 | | | | 100 | 0,9 | |
| 26D6 | hepto. | M7 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 | 1,5 | 100 | | 250 | 9 | * |
| 26E6WG | tétro. | O | 5 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 5 | 25 | 15,5 | 150 | | 200 | 70 | 7,5 |
| 26Z5W | rectif. | N9 | 9 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 13 | | | | 250 | 40 | |
| 27 | triode | A5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 21 | | | 250 | 5,2 | 0,9 |
| 28AK8 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 25 | 2 | | | 200 | 1,2 | 1,5 * |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 25 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 25 | | | | 100 | 0,9 | |
| 30 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13,5 | | | 180 | 3,1 | 0,9 * |
| 30AE3 | rectif. | ◆ N10 | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 25 | | | | 250 | 40 | |
| 31 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | | | 180 | 12,3 | 1 * |
| 31A3 | rectif. | R | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 30 | | | | 150 | 24 | |
| 32 | tétro. | A4 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 70 | | 180 | 1,7 | 0,6 * |
| 32L7 | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 30 | 7,7 | 100 | | 100 | 31 | 5,6 |
| » | rectif. | O | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 30 | | | | 150 | 24 | |
| 33 | pent. | A5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 18 | 180 | | 180 | 22 | 1,7 |
| 34 | tétro. | A4 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 70 | | 180 | 2,8 | 0,6 * |
| 34GD5 | pent. | M7 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 6 | 8 | 5 | 5 | 34 | 7,5 | 100 | | 100 | 30 | 5,7 |
| 35 | tétro. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 3,3 | 100 | | 250 | 6,5 | 1,5 |
| 35A5 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 35 | 7,2 | 100 | | 180 | 35 | 5,6 |
| 35B5 | tétro. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 35 | 7,5 | 100 | | 100 | 40 | 5,8 |
| 35C5 | tétro. | M7 | 2 ³ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 35 | 7,5 | 100 | | 100 | 40 | 5,8 |
| 35CD6GA | tétro. | O | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 5 | 4 | 5 | 2 ¹ | 6 | 8 | 35 | 30 | 150 | | 150 | 60 | 7 |
| 35EH5 | pent. | M7 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 6 | 8 | 5 | 5 | 35 | 5,2 | 150 | | 150 | 29 | 11,5 |
| 35L6 | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 35 | 6,7 | 100 | | 100 | 34 | 5,5 |
| 35W4 | rectif. | M7 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 5 ² | 2 ³ | 2 | 2 | 35 | | | | 150 | 24 | |
| 35Y4 | rectif. | L | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 35 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | L | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 35 | | | | 250 | 40 | |
| 35Z4GT | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 35 | | | | 150 | 24 | |
| 35Z5GT | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 5 ² | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 35 | | | | 150 | 24 | |
| 35Z6 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 35 | | | | 150 | 24 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 35 | | | | 150 | 24 | |
| 36 | tétro. | A5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 1,6 | 70 | | 150 | 3,4 | 1 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|--------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------|-------|--------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 37 | triode | A5 | 3 ¹ 8 4 2 ³ 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 2 | 6,3 | 13,5 | | | 180 | 4,3 | 0,9 | |
| 38 | pent. | A5 | 3 ¹ 8 6 2 ³ 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 4 | 6,3 | 9 | 100 | | 100 | 7 | 0,8 | |
| 38A3 | rectif. | N9 | 5 ⁴ 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | | 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ 9 | 35 | | | | 250 | 40 | | |
| 39 | pent. | A5 | 3 ¹ 8 6 2 ³ 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 4 | 6,3 | 3,3 | 100 | | 180 | 5,8 | 2 | |
| 40 | triode | A4 | 3 ¹ 8 4 2 ¹ 2 | | | | | | | 2 2 2 2 | 5 | 3 | | | 180 | 0,2 | 0,2 | |
| 41 | pent. | A6 | 3 ¹ 8 6 4 2 ³ | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 | 6,3 | 18 | 250 | | 250 | 32 | 2,3 | |
| 42 | pent. | A6 | 3 ¹ 8 6 4 2 ³ | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 | 6,3 | 16,5 | 250 | | 250 | 34 | 2,5 | |
| 43 | pent. | A6 | 3 ¹ 8 6 4 2 ³ | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 | 25 | 15 | 100 | | 150 | 25 | 2 | |
| 44 | pent. | A5 | 3 ¹ 8 6 2 ³ 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 2 | 6,3 | 3,3 | 100 | | 180 | 5,8 | 2 | |
| 45 | triode | A4 | 3 ¹ 8 4 2 ¹ 2 | | | | | | | 2 2 2 2 | 2,5 | 31,5 | | | 180 | 31 | 2,1 | |
| 45A5 | pent. | R | 3 ¹ 8 5 ⁴ 5 ⁴ 6 | | | | | | | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 5,7 | 100 | | 100 | 29 | 8 | |
| 45B5 | pent. | N9 | 5 ⁴ 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | | | | | | | 5 ⁴ 8 5 ⁴ 6 | 45 | 6,7 | 100 | | 100 | 43 | 9 | |
| 45Z3 | rectif. | M7 | 3 ¹ 9 5 ⁴ 2 ³ 5 | | | | | | | 5 ⁵ 2 ¹ 2 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| 45Z5GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 5 ² 2 9 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| 46 | této. | A5 | 3 ¹ 8 4 8 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 2 | 2,5 | 33 | | | 250 | 22 | 6,3 | |
| 47 | pent. | A5 | 3 ¹ 8 4 6 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 2 | 2,5 | 16,5 | 250 | | 250 | 31 | 2,5 | |
| 48 | této. | A6 | 3 ¹ 8 6 4 2 ³ | | | | | | | 2 ¹ 2 2 2 | 30 | 15 | 100 | | 100 | 56 | 3 | |
| 49 | této. | A5 | 3 ¹ 8 4 8 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 2 | 2 | 15 | | | 100 | 4 | 0,9 | |
| 50 | triode | A4 | 3 ¹ 8 4 2 ¹ 2 | | | | | | | 2 2 2 2 | 7,5 | 45 | | | 250 | 26 | 1,7 | |
| 50A5 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 5 ⁴ 5 ⁴ | | | | | | | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 7,2 | 100 | | 180 | 42,5 | 7,8 | |
| 50B5 | této. | M7 | 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ 8 | | | | | | | 6 5 ⁴ 2 2 | 45 | 7,5 | 100 | | 100 | 49 | 7,5 | |
| 50BM8 | pent. | N9 | 2 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ | | | | | | | 8 6 2 2 | 50 | 16 | 200 | | 200 | 35 | 6,4 | |
| » | triode | | 4 2 2 3 ¹ 2 ¹ | | | | | | | 2 2 2 ³ 8 | 50 | 0 | | | 100 | 3,5 | 2,5 * | |
| 50C5 | této. | M7 | 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ 5 ⁴ | | | | | | | 6 8 2 2 | 45 | 7,5 | 100 | | 100 | 49 | 7,5 | |
| 50C6 | této. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | 10 | 100 | | 100 | 38 | 8 | |
| 50EH5 | pent. | M7 | 2 ³ 4 2 ¹ 3 ¹ 5 ⁵ | | | | | | | 6 8 5 5 | 50 | 5,2 | 150 | | 150 | 29 | 11,5 | |
| 50FE5 | pent. | O | 5 2 ¹ 8 6 4 | | | | | | | 5 3 ¹ 2 ³ 5 | 50 | 0 | 50 | | 50 | 70 | | |
| 50FK5 | pent. | M7 | 2 ³ 4 2 ¹ 3 ¹ 5 ⁵ | | | | | | | 6 8 5 5 | 50 | 2,6 | 150 | | 150 | 55 | 15,5 * | |
| 50L6 | této. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | 6,7 | 100 | | 100 | 41 | 8,5 | |
| 50L6GT | této. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | 6,7 | 100 | | 100 | 41 | 8,5 | |
| 50X6 | rectif. | L | 3 ¹ 2 ³ 9 5 ⁴ 5 ⁴ | | | | | | | 2 2 2 ¹ 2 | 45 | | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 2 5 ⁴ 5 ⁴ | | | | | | | 9 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | | | | 250 | 40 | | |
| 50Y6 | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| 50Y6GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| 50Y7GT | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | 5 ² 2 ¹ 2 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | 5 ² 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| 50Z6 | rectif. | O | 2 3 ¹ 9 2 ³ 2 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 3 ¹ 2 2 9 | | | | | | | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | 150 | 24 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _f | -V _c | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|--------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 50Z7 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 ³ | 2 | 5 ² | 2 ¹ | 2 | 2 | 45 | | | | 150 | 24 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 5 ² | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 45 | | | | 150 | 24 | |
| 53 | triode | A7GM | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2,5 | 5 | | | 250 | 6 | 3,2 |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2,5 | 5 | | | 250 | 6 | 3,2 |
| 55 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 13,5 | | | 180 | 6 | 2 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2,5 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2,5 | | | | 100 | 0,9 | |
| 56 | triode | A5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 13,5 | | | 250 | 5 | 1,4 |
| 57 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 2 | 100 | | 250 | 2 | 1,2 * |
| 58 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 100 | | 250 | 8,2 | 1,6 |
| 59 | pent. | A7GM | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2,5 | 18 | 250 | | 250 | 35 | 2,5 |
| 60FX5 | pent. | M7 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 6 | 8 | 5 | 5 | 60 | 5 | 115 | | 150 | 14 | 8,5 |
| 70A7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 70 | 6,5 | 100 | | 100 | 38 | 5,8 |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 70 | | | | 150 | 24 | |
| 70L7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 70 | 6,7 | 100 | | 100 | 34 | 7 |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 70 | | | | 150 | 24 | |
| 71 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 18 | | | 100 | 11,5 | 1,5 |
| 72 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2,5 | | | | 100 | 0,9 | |
| 75 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 2 | | | 250 | 0,9 | 1,1 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| 76 | triode | A5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 13,5 | | | 250 | 5 | 1,4 |
| 77 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 2,3 | 1,2 |
| 78 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 7 | 1,45 |
| 79 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 0 | | | 180 | 3,8 | 1,7 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 0 | | | 180 | 3,8 | 1,7 * |
| 80 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| 81 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | | | | 250 | 40 | |
| 82 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | | | | 250 | 40 | |
| 83 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| 84 | rectif. | A5 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| 85 | triode | A6 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 13,5 | | | 180 | 6 | 0,9 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| 85A1 | stab. | L | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 5 ⁴ | Observer l'illumination de tube. | | | 120 | | | |
| 85A2 | stab. | M7 | 9 | 2 ³ | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 2 | 2 | | | | | 120 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_f | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 89 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 18 | 180 | 180 | 20 | 1,5 | |
| 90C1 | stab. | M7 | 5 ⁵ | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁵ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁵ | 5 | Observer l'illumination du tube. | | | 200 | | | | |
| 100E1 | stab. | E4 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | » | 300 | | | | |
| 108C1 | stab. | M7 | 5 ⁵ | 2 ³ | 2 | 5 ⁵ | 9 | 2 | 5 ⁵ | 2 | | | » | 200 | | | | |
| 112A | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13,5 | | 180 | 7,7 | 1,8 | | |
| 117L7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 117 | 5 | 100 | 100 | 36 | 5,1 | |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117M7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 117 | 5 | 100 | 100 | 36 | 5,1 | |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117N7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 117 | 6 | 100 | 100 | 51 | 7 | |
| 117P7GT | tétro. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 117 | 5 | 100 | 100 | 36 | 5,1 | |
| » | rectif. | | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117Z3 | rectif. | M7 | 5 ⁴ | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 2 ³ | 5 | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117Z3N | rectif. | M7 | 5 ⁴ | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 2 ³ | 5 | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117Z4GT | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 117Z6GT | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 117 | | | 150 | 24 | | |
| 150A1 | stab. | TGM | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 180 | | | |
| 150B2 | stab. | M7 | 9 | 2 ³ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | » | 150 | | | |
| 150C1K | stab. | O | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | » | 250 | | | |
| 150C1P | stab. | TGM | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 250 | | | |
| 150C2 | stab. | M7 | 5 ⁵ | 2 ³ | 2 | 5 ⁵ | 9 | 2 | 5 ⁵ | 2 | 2 | | | » | 250 | | | |
| 183 | triode | A4 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 47 | | | 180 | 12,8 | 1,2 | |
| 307A | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 35 | 250 | 300 | 60 | 4 | |
| 373 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 150 | 24 | | | |
| 485 | triode | A5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 9 | | 180 | 5,8 | 1,4 | |
| 505 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | | |
| 506 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | | |
| 573AX | triode | SM7L7 | 8 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 4,4 | 100 | 12,5 | 2,1 | | |
| 619CX | triode | SM7L7 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 4 | 2 ³ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | 2 | | 250 | 4 | 4 * | |
| 807 | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 6 | |
| 807W | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 4 | |
| 811 | triode | A4 | 2 ¹ | 5 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 8 | 6,3 | 20 | | 300 | 60 | | | |
| 829B | pent. | S | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 60 | 2,5 | |
| » | pent. | | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 ¹ | 8 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 60 | 2,5 | |
| 830B | triode | A4 | 2 ¹ | 6 | 5 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 25 | | 300 | 95 | | | |
| 832 | pent. | S | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 43 | 2 | |
| » | pent. | | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 ¹ | 8 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 43 | 2 | |
| 832A | pent. | S | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 43 | 2 | |
| » | pent. | | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 ¹ | 8 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | 100 | 43 | 2 | |

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | | | | | V _r | -V _z | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|------|---------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|-----|---|---|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 864 | diode | A4 | 3 ¹ 8 4 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 1,1 | 4,5 | | | | | | | | 100 | 3 | 0,6 | | |
| 879 | rectif. | A4 | 3 ¹ 2 2 2 ¹ 2 | 2 2 2 0 | 2,5 | | | | | | | | | 100 | 0,9 | | | |
| 884 | thyra. | O | 5 2 ¹ 9 2 4 | 2 3 ¹ 2 ³ 2 | 6,3 | 25 | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 950 | pent. | A5 | 3 ¹ 8 4 6 2 ¹ | 2 2 2 2 | 2 | 12,2 | 100 | | | | | | | 100 | 5 | 0,8 | | |
| 954 | pent. | G | 5 3 ¹ 8 4 6 | 2 2 ¹ 2 ³ 5 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,4 | | |
| 955 | triode | G | 5 3 ¹ 5 5 8 | 4 2 ¹ 2 ³ 5 | 6,3 | 7 | | | | | | | | 250 | 6,3 | 2,2 | | |
| 956 | pent. | G | 5 3 ¹ 8 4 6 | 2 2 ¹ 2 ³ 5 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 6,7 | 1,8 | | |
| 958A | triode | G | 5 3 ¹ 5 5 8 | 4 2 ¹ 5 ³ 5 | 1,25 | 4 | | | | | | | | 150 | 9,2 | 1,5 | | |
| 985 | rectif. | A5 | 3 ¹ 9 2 2 ³ 2 ¹ | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 9 2 ³ 2 ¹ | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 986 | rectif. | A4 | 3 ¹ 9 2 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 9 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 991 | stab. | BPM | 9 2 ³ 5 5 5 | 5 5 5 5 | | | | | | | | | | 70 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 | rectif. | O | 2 5 9 5 5 | 2 ¹ 5 3 ¹ 5 | 6,3 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 2 5 5 5 9 | 2 ¹ 5 3 ¹ 5 | 6,3 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1006 | rectif. | A4 | 2 ¹ 9 5 3 ¹ 5 | 5 5 5 5 | 1,75 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 2 ¹ 5 9 3 ¹ 5 | 5 5 5 5 | 1,75 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1007 | rectif. | O | 2 5 9 5 5 | 5 2 ¹ 3 ¹ 5 | 1 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 2 5 5 5 9 | 5 2 ¹ 3 ¹ 5 | 1 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1221 | pent. | A6 | 3 ¹ 8 6 2 2 ³ | 2 ¹ 2 2 4 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,2 | | |
| 1223 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | | | | | | 250 | 9 | 2,6 * | | |
| 1231 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 2 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 3 | 150 | | | | | | | 300 | 10 | 5,5 | | |
| 1232 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 5 ⁴ | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | | | | | | 250 | 6 | 4,5 * | | |
| 1273 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 5 ⁴ | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,3 | | |
| 1274 | rectif. | L | 3 ¹ 2 9 2 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 2 2 2 | 9 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1275 | rectif. | A4 | 3 ¹ 9 2 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 9 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1276 | triode | A4 | 3 ¹ 8 4 2 ¹ 2 | 2 2 2 2 | 5 | 45 | | | | | | | | 250 | 60 | 5,25 | | |
| 1280 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 2 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 13 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,2 | | |
| 1284 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 2 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 13 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 9 | 2 | | |
| 1291 | triode | L | 2 ¹ 8 4 3 ¹ 2 | 2 2 2 ¹ 2 | 1,4 | 0 | | | | | | | | 150 | 25 | | | |
| » | triode | L | 2 ¹ 2 2 3 ¹ 2 | 4 8 2 ¹ 2 | 1,4 | 0 | | | | | | | | 150 | 25 | | | |
| 1294 | diode | L | 2 ¹ 2 5 ⁴ 0 5 ⁴ | 5 ⁴ 2 ³ 3 ¹ 2 | 1,4 | | | | | | | | | 100 | 0,9 | | | |
| 1299 | tétra. | L | 2 8 6 2 2 | 4 3 ¹ 2 ¹ 2 | 1,4 | 5 | 100 | | | | | | | 150 | 10 | 2,4 | | |
| 1561 | rectif. | E4 | 3 ¹ 9 2 2 2 | 2 2 2 2 | 4 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ 2 2 9 2 | 2 2 2 2 | 4 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1603 | pent. | A6 | 3 ¹ 8 6 2 2 ³ | 2 ¹ 2 2 4 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,2 | | |
| 1612 | hepto. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 6 | 1,3 | | |
| 1613 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 6,3 | 35 | 200 | | | | | | | 250 | 42 | 2 | | |
| 1616 | rectif. | A4 | 3 ¹ 5 5 2 ¹ 2 | 2 2 2 9 | 2,5 | | | | | | | | | 250 | 40 | | | |
| 1619 | tétra. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | 2 2 ¹ 2 2 | 2,5 | 10 | 250 | | | | | | | 250 | 44 | 4 | | |
| 1620 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 3 | 100 | | | | | | | 250 | 2 | 1,2 | | |
| 1621 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 6,3 | 16,5 | 250 | | | | | | | 250 | 34 | 2,5 | | |
| 1622 | tétra. | O | 2 3 ¹ 8 6 4 | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 6,3 | 14 | 250 | | | | | | | 250 | 72 | 6 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------|-------|------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| 1624 | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2,5 | 10 | 250 | 300 | 63 | 4 | |
| 1625 | pent. | A7GM | 3 ¹ | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 ¹ | 2 | 8 | 13 | 15 | 250 | 250 | 80 | 6 |
| 1626 | triode | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 13 | 70 | 250 | 25 | | |
| 1629 | indic. | O | 2 | 3 ¹ | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 13 | 0-8 | 250 | 250 | | |
| 1633 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | 250 | 9 | 2,6 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 13 | 8 | 250 | 9 | 2,6 | |
| 1635 | triode | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0 | 200 | 2,5 | 1,2 * | |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0 | 200 | 2,5 | 1,2 * | |
| 1654 | diode | M7 | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 | 5 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 2 | 0 | 1,4 | | 100 | 0,9 | | |
| 1654S | diode | M7 | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 | 5 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 2 | 0 | 1,4 | | 100 | 0,9 | | |
| 1805 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1815 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1817 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1823 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1831 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1832 | rectif. | E5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 250 | 40 | | |
| 1851 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 3 | 150 | 300 | 10 | 9 |
| 1852 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 6 | 2 ¹ | 8 | 2 | 6,3 | 3 | 150 | 300 | 10 | 9 |
| 1853 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 6 | 2 ¹ | 8 | 2 | 6,3 | 3 | 200 | 300 | 12,5 | 5 |
| 1875 | rectif. | TGM | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 0 | 4 | | 100 | 0,9 | | |
| 1876 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | 100 | 0,9 | | |
| 1882 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 5 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 5 | | 250 | 40 | | |
| 1883 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 5 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 5 | | 250 | 40 | | |
| 2050 | thyra. | O | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 6 | 100 | 20 | | |
| 4604 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 ¹ | 5 | 8 | 6,3 | 26 | 200 | 300 | 94 | |
| 4654 | pent. | O | 2 | 2 ¹ | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 14 | 250 | 250 | 45 | 5,5 |
| 4654 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 8 | 6,3 | 14 | 250 | 250 | 45 | 5,5 |
| 4673 | pent. | TGM | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 4 | 2,5 | 200 | 250 | 8 | 5 |
| 4682 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 32 | 250 | 300 | 45 | |
| 4683 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 70 | 300 | 60 | | |
| 4684 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 30 | 250 | 300 | 48 | |
| 4687K | stab. | O | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | | | 200 | | | |
| 4687P | stab. | TGM | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 2 | | | 200 | | | |
| 4688 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 30 | 250 | 300 | 72 | |

Observer l'illumination du tube.

»

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _r | -V _e | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|--------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 4689 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 4 | | | | | | 2 | 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 30 | 250 | | 300 | 72 | | |
| 4694 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 4 | | | | | | 2 | 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 7,7 | 250 | | 300 | 24 | | |
| 4699 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 4 | | | | | | 2 | 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 12,5 | 300 | | 300 | 55 | 13 | |
| 5636 | pent. | SM8C | 4 2 ³ 2 ¹ 2 8 | | | | | | 3 ¹ 6 | 2 ³ 2 | 6,3 | 1 | 100 | | 100 | 4 | 1,95* | |
| 5639 | pent. | SM8C | 4 2 ³ 2 ¹ 2 ³ 8 | | | | | | 3 ¹ 6 | 2 ³ 2 | 6,3 | 2,1 | 100 | | 150 | 21 | 9 | |
| 5641 | rectif. | SM8C SM | 5 ⁴ 9 ⁵ 2 ¹ 9 ⁵ 2 ³ | | | | | | 3 ¹ 5 | 9 ⁵ 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | | |
| 5643 | thyra. | SM8C | 0 6 ¹ 3 ¹ 6 ⁵ 2 ³ | | | | | | 2 ¹ 4 | 6 ⁵ 2 | 6,3 | 0-2 | 0 | | 100 | 1 | | |
| 5644 | stab. | SM8C | 9 2 ³ 5 ⁴ 2 ³ 5 ⁴ | | | | | | 5 ⁴ 5 ⁴ | 2 ³ 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 200 | | | | |
| 5647 | diode | SM | 2 ¹ 5 2 ³ 0 5 | | | | | | 5 5 | 3 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | | |
| 5651 | stab. | M7 | 9 ⁵ 2 ³ 5 2 ³ 9 | | | | | | 5 2 ³ | 2 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 100 | | | | |
| 5654 | pent. | M7 | 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ 8 | | | | | | 6 5 ⁵ | 2 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 150 | 6,6 | 5,1 * | |
| 5656 | této. | N9 | 6 4 2 3 ¹ 2 ¹ | | | | | | 2 2 | 8 2 | 6,3 | 1,6 | 100 | | 150 | 12 | 5,5 | |
| » | této. | | 6 2 4 3 ¹ 2 ¹ | | | | | | 2 8 | 2 2 | 6,3 | 1,6 | 100 | | 150 | 12 | 5,5 | |
| 5659 | hepto. | O | 2 2 ¹ 8 6 4 | | | | | | 5 3 ¹ | 2 ³ 5 | 12,6 | 12,5 | 250 | | 250 | 30 | 3 | |
| 5670 | triode | N9 | 2 ¹ 2 ³ 4 8 2 | | | | | | 2 2 2 | 3 ¹ | 6,3 | 2,3 | | | 150 | 8,2 | 5,5 | |
| » | triode | | 2 ¹ 2 2 2 2 | | | | | | 8 4 | 2 ³ 3 ¹ | 6,3 | 2,3 | | 150 | 8,2 | 5,5 | | |
| 5672 | pent. | SM7L7 | 8 6 3 ¹ 4 2 ¹ | | | | | | 2 2 2 | 2 | 1,1 | 7 | 70 | | 70 | 3,4 | 0,65 | |
| 5676 | triode | SM7L7 | 8 3 ¹ 4 2 ¹ 2 | | | | | | 2 2 2 | 2 | 1,1 | 4,8 | | 100 | 3,8 | 1,4 | | |
| 5678 | pent. | SM7L7 | 8 6 2 ¹ 4 3 ¹ | | | | | | 2 2 2 | 2 | 1,1 | 0 | 70 | | 70 | 2 | 1,1 * | |
| 5679 | diode | L | 3 ¹ 2 ³ 0 5 ² 2 | | | | | | 2 2 2 | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 2 5 ² 2 | | | | | | 0 2 ³ | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| 5686 | této. | N9 | 2 ³ 4 2 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | 6 8 | 2 6 | 6,3 | 12,5 | 250 | | 250 | 27 | 3,1 | |
| 5687 | triode | N9 | 8 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | 2 2 | 5 ⁴ 2 | 13 | 12,5 | | 250 | 12 | 5,4 | | |
| » | triode | | 2 2 2 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | 2 ³ 4 | 5 ⁴ 8 | 13 | 12,5 | | 250 | 12 | 5,4 | | |
| 5687WA | triode | N9 | 8 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | 2 2 | 5 ⁴ 2 | 13 | 12,5 | | 250 | 12,5 | 5,5 | | |
| » | triode | | 2 2 2 2 ¹ 3 ¹ | | | | | | 2 ³ 4 | 5 ⁴ 8 | 13 | 12,5 | | 250 | 12,5 | 5,5 | | |
| 5691 | triode | O | 4 8 2 ³ 5 5 | | | | | | 5 2 ¹ | 3 ¹ 5 | 6,3 | 1 | | 250 | 4 | 2 * | | |
| » | triode | | 5 5 5 4 8 | | | | | | 2 ³ 2 ¹ | 3 ¹ 5 | 6,3 | 1 | | 250 | 4 | 2 * | | |
| 5696 | thyra. | M7 | 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ 2 | | | | | | 9 2 | 2 2 | 6,3 | 5 | | 250 | 40 | | | |
| 5702 | pent. | SM7L7 | 8 6 3 ¹ 2 ¹ 2 | | | | | | 2 ³ 4 | 5 5 | 6,3 | 2 | 70 | | 150 | 2 | 2 * | |
| 5718 | triode | SM8C | 4 2 2 ¹ 2 2 ³ | | | | | | 3 ¹ 2 | 8 2 | 6,3 | 1,2 | | 100 | 8,5 | 5,8 * | | |
| 5719 | triode | SM8C | 4 2 2 ¹ 2 2 ³ | | | | | | 3 ¹ 2 | 8 2 | 6,3 | 2 | | 100 | 0,73 | 1,5 * | | |
| 5725 | pent. | M7 | 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ 8 | | | | | | 6 2 | 2 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 100 | 5,2 | 3,2 * | |
| 5726 | diode | M7 | 2 ³ 2 2 ¹ 3 ¹ 2 | | | | | | 2 0 | 2 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 0 2 ¹ 3 ¹ 2 ³ | | | | | | 2 2 | 2 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| 5726H | diode | M7 | 2 2 2 ¹ 3 ¹ 2 | | | | | | 2 0 | 2 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| » | diode | | 2 0 2 ¹ 3 ¹ 2 | | | | | | 2 2 | 2 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | |
| 5727 | thyra. | M7 | 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ 2 ⁵ | | | | | | 9 2 ⁵ | 2 2 | 6,3 | 0,5-3,5 | | 250 | 40 | | | |
| 5744 | triode | SM7L7 | 8 2 ¹ 3 ¹ 4 2 ³ | | | | | | 5 5 | 5 5 | 6,3 | 2 | | 250 | 4 | 4 * | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | V _r | -V _r | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V | | | |
|--------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|------|-----|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| 5749 | pent. | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 100 | 250 | 11 | 4,4 * |
| 5750 | hepto. | M7 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 8 | 1,4 * |
| 5751 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 2 | | 200 | 1,6 | 1,7 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 2 | | 250 | 1,6 | 1,2 * |
| 5763 | této. | N9 | 8 | 5 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 6,3 | 5 | 250 | 250 | 62 | 10 |
| 5783 | stab. | SM | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 5 | 5 | Observer l'illumination du tube, | | | 150 | | |
| 5783WA | stab. | EA50 | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 5 | 5 | » | | | 120 | | |
| 5784 | pent. | SM7L7 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 1,6 | 100 | 100 | 3,7 | 4,7 * |
| 5784WA | pent. | SM7L7 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 1,6 | 100 | 100 | 3,7 | 4,7 * |
| 5787WA | stab. | SM | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Observer l'illumination du tube, | | | 150 | | |
| 5799 | diode | SM | 2 ¹ | 0 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | | | 20 | 0,2 | |
| 5814 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 8,5 | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 8,5 | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| 5814A | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 8,5 | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 8,5 | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| 5829 | diode | SM | 5 | 5 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 0 | 2 | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | |
| 5829WA | diode | SM | 5 | 5 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 0 | 2 ³ | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | |
| 5840 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,1 | 100 | 100 | 7,5 | 5 * |
| 5842 | triode | N9 | 8 | 2 | 2 ¹ | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 ¹ | 6,3 | 1,5 | | 150 | 25 | 24 |
| 5842S | triode | N9 | 8 | 2 | 2 ¹ | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 ¹ | 6,3 | 1,5 | | 150 | 25 | 24 |
| 5879 | pent. | N9 | 4 | 5 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 6 | 8 | 2 | 6,3 | 3 | 100 | 250 | 1,8 | 1 |
| 5881 | této. | O | 5 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 ¹ | 2 | 2 | 6,3 | 14 | 250 | 250 | 7,5 | 6,1 |
| 5896 | rectif. | SM8C | 9 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 9 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | 250 | 40 | |
| 5899 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0,86 | 100 | 100 | 7,2 | 4,5 * |
| 5902 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 7,2 | 100 | 100 | 27 | 3,8 |
| 5915 | hepto. | M7 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6,3 | 1,5 | 70 | 150 | 6 | 1,4 * |
| 5920 | triode | M7 | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2,1 | | 100 | 8,5 | 6 |
| » | triode | | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2,1 | | 100 | 8,5 | 6 |
| 5931 | rectif. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 5 | 5 | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 5 | 5 | | | 250 | 40 | |
| 5932 | této. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 14 | 250 | 250 | 72 | 6 |
| 5933 | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 6 |
| 5933H | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 6 |
| 5933WA | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 6 |
| 5963 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 0 | | 70 | 7 | 2,8 * |
| » | triode | | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 0 | | 70 | 7 | 2,8 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _r | -V _k | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|--------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 5964 | triode | M7 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 9,5 | 6 * |
| » | triode | | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 9,5 | 6 * |
| 6005 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | 8,5 | 180 | | 180 | 29 | 3,7 |
| 6012 | thyra. | O | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 2 | 5 | 6,3 | 5 | | | 300 | 60 | |
| 6021 | triode | SM8C | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 6,5 | 5,4 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 8 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 6,5 | 5,4 * |
| 6029 | triode | SM7L7 | 8 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 4,4 | | | 100 | 12,5 | 2,1 |
| 6064 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 250 | | 250 | 10 | 7,5 * |
| 6072 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 4 | | | 250 | 3 | 1,75 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 4 | | | 250 | 3 | 1,75 |
| 6073 | stab. | M7 | 5 | 2 ³ | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 200 | | | |
| 6074 | stab. | M7 | 5 | 2 ³ | 2 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | » | | | 200 | | | |
| 6080 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 35 | | | 100 | 72 | 5,2 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 35 | | | 100 | 72 | 5,2 |
| 6080WA | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 35 | | | 100 | 72 | 5,2 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 35 | | | 100 | 72 | 5,2 |
| 6085 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 5,5 | | | 250 | 6 | 2,7 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 5,5 | | | 250 | 6 | 2,7 |
| 6088 | pent. | SM7L7 | 8 | 6 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,1 | 1,25 | 50 | | 50 | 0,55 | 0,55* |
| 6096 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 150 | 6 | 5,1 * |
| 6101 | triode | M7 | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 8,5 | 5,3 * |
| » | triode | | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 8,5 | 5,3 * |
| 6111 | triode | SM8C | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1,9 | | | 100 | 8,5 | 5 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 8 | 2 | 6,3 | 1,9 | | | 100 | 8,5 | 5 * |
| 6112 | triode | SM8C | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1,2 | | | 100 | 0,8 | 1,8 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 8 | 2 | 6,3 | 1,2 | | | 100 | 0,8 | 1,8 * |
| 6136 | pent. | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 100 | | 250 | 7,6 | 45 * |
| 6146 | tétro. | O | 2 | 2 ¹ | 6 | 5 ⁵ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 8 | 6,3 | 20 | 150 | | 300 | 100 | 7 |
| 6189 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 8,5 | | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 8,5 | | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| 6197 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 5 ⁵ | 5 ⁶ | 6,3 | 2 | 150 | | 200 | 42 | 13 |
| 6201 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 2 | | | 250 | 10 | 5,5 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 2 | | | 250 | 10 | 5,5 * |
| 6202 | rectif. | M7 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| 6205 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,1 | 100 | | 100 | 7,5 | 5 * |
| 6206 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0,86 | 100 | | 100 | 7,2 | 4,5 * |
| 6211 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 | 8 | | | 150 | 4,6 | 3,6 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 13 | 8 | | | 150 | 4,6 | 3,6 |
| 6227 | pent. | N9 | 6 | 2 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ⁴ | 2 | 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 1,85* |
| 6267 | pent. | N9 | 6 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 2 | 150 | | 250 | 3 | 1,85* |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_t | $-V_c$ | V_{c1} | V_{c2} | V_p | I_p | mA/V |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| 6286 | triode | SM7L7 | 8 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1,25 | 2 | | | 70 | 6 | 2 * |
| 6374 | rectif. | ◆ N10 | 5 ¹ | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 | 9 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| 6463 | triode | N9 | 8 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,6 | 9 | | | 250 | 14,5 | 5,2 |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 ³ | 4 | 5 | 12,6 | 9 | | | 250 | 14,5 | 5,2 |
| 6533 | triode | SM8C | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6,3 | 1,3 | | | 100 | 0,9 | 1,75* |
| 6688 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 8 | 2 | 6 | 6,3 | 1,5 | 150 | | 180 | 10 | 15,9 * |
| 6922 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1 | | | 150 | 46 | 17 * |
| » | triode | | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | | 150 | 46 | 17 * |
| 6973 | pent. | N9 | 5 ⁶ | 5 | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 2 ³ | 6 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | | 250 | 46 | 4,8 |
| 7207 | pent. | O | 6 ⁵ | 2 ¹ | 8 | 6 ⁵ | 4 ⁵ | 4 ⁵ | 3 ¹ | 2 ³ | 5 | 6,3 | 14 | 250 | | 250 | 72 | 6 |
| 7247 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 6,3 | 8,5 | | | 250 | 10,5 | 2,2 |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 6,3 | 2 | | | 250 | 1,2 | 1,6 |
| 7320 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 7,25 | 250 | | 250 | 48 | 11,3 |
| 7475 | stab. | E4 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 120 | 4 | |
| 7543 | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 5 | 6,3 | 6,5 | 150 | | 250 | 10,5 | 5,2 |
| 7700 | pent. | A6 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 2 | 1 |
| 7737 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 6 | 6,3 | 2 | 150 | | 250 | 4,5 | 9 * |
| 8013 | rectif. | A4 | 3 ¹ | 5 | 5 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | | 2,5 | | | | 150 | 24 | |
| 8016 | rectif. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 5 ⁴ | 0 | 1,1 | | | | 200 | 2 | |
| 9001 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 2 | 1,4 |
| 9002 | triode | M7 | 5 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | 7 | | | 250 | 6,3 | 2,2 |
| 9003 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 6,7 | 1,8 |
| 9006 | diode | M7 | 5 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 5 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| 13201 | stab. | E4 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 200 | | |
| 18042 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 2 | 20 | 2 | 100 | | 200 | 10 | 9 * |
| 18045 | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 3 | 200 | | 200 | 20 | 11 |
| 18046 | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 20 | 3 | 200 | | 200 | 20 | 11 |
| A201 | diode | EA50 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5,8 | | | | 100 | 0,9 | |
| A2134 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 5 | 5 | 6,3 | 11 | 180 | | 180 | 45 | 10 |
| AB1 | diode | E5 | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| AB2 | diode | TPM | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| ABC1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 7 | | | 250 | 4 | 2 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| ABL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 100 | 0,9 | |
| AC2 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 5,5 | | | 250 | 6 | 2,5 |
| AD1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 45 | | | 250 | 63 | 6,5 |

Observer l'illumination du tube.

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_i | I_D | mA/V | | | |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|-------|-------|------|-----|-----|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| AF2 | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 100 | | 200 | 4,5 | 2,3 * |
| AF3 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 3 | 100 | | 250 | 8 | 1,8 |
| AF7 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2,1 * |
| AK2 | octo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 1,5 | 100 | 70 | 250 | 3,2 | 1,8 * |
| AL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 15 | 250 | | 250 | 36 | 2,8 |
| AL2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 4 | 15 | 250 | | 250 | 36 | 2,8 |
| AL3 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| AL4 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| AL5 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 14 | 250 | | 250 | 72 | 8,5 |
| AM1 | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 0-2 | 100 | | 100 | | |
| AM2 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 | 100 | | 100 | 1,5 | 2 * |
| » | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 0-3 | 100 | | 100 | | |
| AX50 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ1 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ3 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ4 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ11 | rectif. | TF | 5 ⁴ | 9 | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 2 | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ12 | rectif. | TF | 5 ⁴ | 9 | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 2 | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ21 | rectif. | L | 3 ¹ | 9 | 5 ⁵ | 5 ⁴ | 5 ² | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 5 ² | 9 | 5 ⁵ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ31 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ41 | rectif. | R | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| AZ50 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| B65 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 8 | | | 250 | 9 | 2,6 |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 8 | | | 250 | 9 | 2,6 |
| B424 | triode | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | | 200 | 6 | 2,5 |
| C3g | pent. | L | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 5 | 6,3 | 1,9 | 150 | | 225 | 13 | 14 |
| C3m | pent. | L | 2 ¹ | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 20 | 4,75 | 150 | | 225 | 16 | 6,5 |
| C3o | pent. | L | 2 ¹ | 8 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 6,3 | 4,75 | 150 | | 225 | 16 | 6,5 |
| C443 | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 200 | | 300 | 20 | 1,7 |
| C443N | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 42 | 200 | | 300 | 20 | 1,5 |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_r | $-V_z$ | V_{c1} | V_{c2} | V_p | I_p | mA/V |
|----------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| C453 | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 200 | | 300 | 20 | 1,7 |
| CB1 | diode | TPM | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| CB2 | diode | TPM | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| CBC1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 7 | | | 250 | 4 | 2 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| CBL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 45 | 8,5 | 200 | | 200 | 45 | 8 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| CBL6 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 45 | 9,2 | 100 | | 200 | 40 | 6,2 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| CBL31 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 45 | 8,5 | 200 | | 200 | 45 | 8 |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 45 | | | | 100 | 0,9 | |
| CC1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2,5 | | | 100 | 2 | 3,5 |
| CC2 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2,5 | | | 100 | 2 | 3,5 |
| CCH35 | hexo. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 7,5 | 2 | 100 | | 250 | 4,5 | 0,6 * |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 7,5 | 2 | | | 250 | 5,5 | |
| CEM2 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 3 | | | 250 | 3 | |
| » | indic. | | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-2 | 200 | | 200 | | |
| CF1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2 | 100 | | 200 | 3 | 2,3 * |
| CF2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2 | 100 | | 200 | 4,5 | 2,2 * |
| CF3 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 3 | 100 | | 200 | 8 | 1,8 |
| CF7 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2,1 * |
| CF50 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 30 | 2 | 100 | | 250 | 1,5 | 3,3 * |
| CK1 | octo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 1,5 | 100 | 100 | 200 | 3,7 | 1,9 * |
| CK3 | octo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 20 | 2,5 | 100 | 100 | 200 | 5 | 1,9 |
| CK1005 | rectif. | O | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| CK5784 | pent. | SM7L7 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 1,6 | 100 | | 100 | 3,7 | 4,7 * |
| CK5829WA | diode | SM | 5 | 5 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 0 | 2 ³ | 5 | 5 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| CL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 14 | 200 | | 200 | 32 | 2,5 |
| CL2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 25 | 19 | 100 | | 200 | 40 | 3,1 |
| CL4 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 35 | 8,5 | 200 | | 200 | 45 | 8 |
| CL6 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 35 | 9,5 | 100 | | 200 | 45 | 8 |
| CL33 | pent. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 35 | 8,5 | 200 | | 200 | 45 | 8 |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V _c | -V _e | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V | | |
|--------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------|----------------|------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| CV131 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2,5 | 200 | 250 | 8 | 2,5 |
| CV135 | rectif. | M7 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 | 5 | 2 | 2 | 6,3 | | | 250 | 40 | |
| CV138 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 7,4 * |
| CV284 | stab. | M7 | 2 ³ | 2 | 2 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 150 | | |
| CV345 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 18 | 150 | 150 | 100 | 9,6 |
| CV391 | pent. | L | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 6,3 | 20 | 250 | 300 | 50 | 5,6 |
| CV394 | indic. | O | 2 | 3 ¹ | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 3 | 100 | 100 | | |
| CV428 | pent. | L | 2 ¹ | 2 ³ | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 300 | 7,2 | 6 |
| CV449 | stab. | M7 | 9 | 2 ³ | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | 120 | | |
| CV465 | pent. | SM | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 1,4 | 100 | 100 | 7 | 5 * |
| CV466 | pent. | SM | 4 | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 7,5 | 5,25* |
| CV467 | pent. | SM | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 3 | 2,5 * |
| CV468 | triode | SM | 4 | 8 | 2 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 13 | 5,5 * |
| CV469 | diode | SM | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | |
| CV1100 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 3 | 100 | 250 | 8 | 2,85 |
| CV1352 | indic. | N9 | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 1-18 | 100 | 100 | | |
| CV1758 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 100 | 100 | 4,5 | 1 * |
| CV2901 | pent. | N9 | 6 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 2 | 150 | 250 | 3 | 1,85* |
| CV4063 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 13,5 | 250 | 250 | 16 | 2,6 |
| CY1 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 20 | | | 250 | 40 | |
| CY2 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 30 | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 30 | | | 250 | 40 | |
| DA90 | diode | M7 | 3 ¹ | 0 | 2 ³ | 5 | 5 ⁴ | 5 ⁵ | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| DAC21 | triode | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 1,4 | 0 | | 100 | 0,51 | 0,31* |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ¹ | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| DAF91 | pent. | M7 | 2 ¹ | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | 70 | 1,2 | 0,4 * |
| » | diode | | 2 ¹ | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| DAF96 | pent. | M7 | 2 ¹ | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | 100 | 1,7 | 0,7 * |
| » | diode | | 2 ¹ | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| DBC21 | triode | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 1,4 | 0,5 | | 100 | 1,6 | 0,9 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ¹ | 2 | 1,4 | | | 100 | 0,9 | |
| DC11 | triode | TF | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 4 | 5 ¹ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 1,4 | 2,7 | | 100 | 2,3 | 1 |
| DC80 | triode | N9 | 4 | 5 | 5 ² | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 5 | 8 | 5 | 1,1 | 3,5 | | 150 | 20 | 3,5 |
| DC90 | triode | M7 | 2 ¹ | 8 | 5 ⁵ | 5 ⁴ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 3 | | 100 | 3 | 1,1 |
| DC96 | triode | M7 | 2 ¹ | 8 | 5 ⁵ | 5 ⁴ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 2,5 | | 100 | 2,5 | 3,5 |
| DCC90 | triode | M7 | 2 ¹ | 8 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 2,5 | | 100 | 4 | 1,8 |
| » | triode | | 2 ¹ | 2 | 2 | 3 ¹ | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 2,5 | | 100 | 4 | 1,8 |
| DCH21 | hexo. | O | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 4 | 1,4 | 0 | 70 | 100 | 2,5 | 1,3 * |
| » | triode | | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 | 1,4 | 1 | | 70 | 2,8 | |

● Valeurs théoriques I_p mA/V
DAF91 1,6 0,6

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | V _r | -V _e | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V | |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | 9 |
| DDD11 | triode | TF | 4 | 8 | 2 | 2 | 5 ¹ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 1,1 | 3,7 | | | 100 | 1,1 | 1 |
| » | triode | | 2 | 2 | 8 | 4 | 5 ¹ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 1,1 | 3,7 | | | 100 | 1,1 | 1 |
| DF21 | pent. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 1,4 | 0 | 100 | | 100 | 1,3 | 0,75* |
| DF22 | pent. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 1,4 | 1,6 | 100 | | 100 | 1,6 | 1,15* |
| DF91 | ● pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | | 100 | 4 | 0,9 * |
| DF92 | ● pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | | 100 | 4 | 0,9 * |
| DF96 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | | 100 | 2,9 | 0,9 * |
| DF97 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | | 100 | 2,7 | 1 * |
| DK21 | octo. | O | 2 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 ¹ | 4 | 1,4 | 0 | 70 | 100 | 100 | 4 | 1,5 * |
| DK31 | octo. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 ¹ | 4 | 1,4 | 0 | 100 | 70 | 100 | 3 | 1,5 * |
| DK32 | hepto. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ¹ | 2 | 4 | 1,4 | 0 | 70 | 100 | 100 | 3 | 0,8 * |
| DK40 | octo. | R | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 2 | 1,4 | 0 | 70 | 70 | 70 | 2 | 1,3 * |
| DK91 | hepto. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | | 70 | 2,8 | 0,85* |
| DK92 | hepto. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 50 | 70 | 70 | 1,75 | 0,35* |
| DK96 | hepto. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 0 | 70 | 70 | 100 | 2,6 | 0,3 * |
| DL21 | pent. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 1,4 | 3,3 | 100 | | 100 | 4,6 | 1,36 |
| DL22 | pent. | O | 5 ² | 8 | 6 | 2 | 5 ⁵ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2,5 | 3 | 100 | | 100 | 5 | 1,6 |
| DL31 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 3 | 100 | | 100 | 5 | 1,25 |
| DL33 | této. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 5 ² | 2 | 2,5 | 5 | 100 | | 100 | 9,2 | 2 |
| DL35 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 8 | 100 | | 100 | 8 | 1,6 |
| DL36 | této. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 5 | 100 | | 100 | 11 | 2,2 |
| DL41 | pent. | R | 5 ² | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2,8 | 3,6 | 100 | | 100 | 8 | 2,45 |
| DL71 | pent. | SM8C | 5 ⁴ | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 1,1 | 1,3 | 50 | | 50 | 0,6 | 0,5 * |
| DL72 | pent. | SM8C | 5 ⁴ | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 1,1 | 5 | 50 | | 50 | 1,25 | 0,5 * |
| DL91 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 4 | 6 | 5 ¹ | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 7,2 | 70 | | 70 | 7,6 | 1,5 |
| DL92 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 4 | 6 | 3 ¹ | 5 ⁵ | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 5,5 | 70 | | 70 | 7,5 | 1,5 |
| DL93 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 3 ¹ | 5 ⁵ | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 8,4 | 70 | | 150 | 13,3 | 1,9 |
| DL94 | pent. | M7 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 4,5 | 70 | | 100 | 8 | 2 |
| DL95 | pent. | M7 | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 3 ¹ | 5 ⁵ | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 4,3 | 70 | | 100 | 7 | 1,5 |
| DL96 | pent. | M7 | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 2 | 2 | 1,4 | 5,2 | 70 | | 70 | 4 | 1,4 |
| DL98 | této. | M7 | 6 | 5 ¹ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2,5 | 22 | 150 | | 150 | 25 | 1,7 |
| DM70 | indic. | SM8C | 4 | 5 ⁴ | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 0 | 2 | 1,4 | 0-10 | | | 70 | | |
| DM71 | indic. | SM8C | 4 | 5 ⁴ | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 0 | 2 | 1,4 | 0-10 | | | 70 | | |
| DY80 | diode | ◆ N10 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 | 0 | 1,4 | | | | 100 | 0,9 | |
| DY86 | diode | ◆ N10 | 5 ⁶ | 5 ⁶ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 ⁶ | 5 ⁴ | 5 | 0 | 1,4 | | | | 100 | 0,9 | |
| DY87 | diode | ◆ N10 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 | 0 | 1,4 | | | | 100 | 0,9 | |
| E55L | pent. | MG9 | 8 | 2 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 2 ³ | 4 | 5 ⁶ | 6,3 | 3,6 | 150 | | 150 | 65 | 50 |

- Valeurs théoriques I_p mA/V
 DF91 3,5
 DF92 2,9

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_c | $-V_s$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| E80CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 5,5 | | 250 | 6 | 2,7 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 5,5 | | 250 | 6 | 2,7 | |
| E80F | pent. | N9 | 6 | 2 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ⁴ | 2 | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 3 | 1,85* | |
| E80L | pent. | N9 | 2 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 4,4 | 200 | 200 | 30 | 9 | |
| E81CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,6 | 2 | | 250 | 10 | 5,5 * | |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 12,6 | 2 | | 250 | 10 | 5,5 * | |
| E81L | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 3 | 200 | 200 | 20 | 9 | |
| E82CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,6 | 8,4 | | 250 | 10,5 | 2,2 | |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 12,6 | 8,4 | | 250 | 10,5 | 2,2 | |
| E83CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 12,6 | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 12,6 | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| E86C | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁶ | 5 ⁵ | 5 ⁷ | 6,3 | 1,5 | | 180 | 12 | 14 | |
| E83F | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 2 | 6,3 | 1,8 | 100 | 200 | 8 | 8 * | |
| E84L | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 7,25 | 250 | 250 | 48 | 11,3 | |
| E88CC | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1 | | 150 | 46 | 17 * | |
| » | triode | | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | 150 | 46 | 17 * | |
| E90CC | triode | M7 | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2,1 | | 100 | 8,5 | 6 | |
| » | triode | | 2 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2,1 | | 100 | 8,5 | 6 | |
| E91AA | diode | M7 | 2 ³ | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 5 | 5 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| E91H | hepto. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6,3 | 0,95 | 70 | 100 | 4,3 | 1,9 * | |
| E92CC | triode | M7 | 8 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1,7 | | 150 | 8,5 | 6 * | |
| » | triode | | 2 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1,7 | | 150 | 8,5 | 6 * | |
| E180CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 6,3 | 1,9 | | 150 | 8,5 | 6,3 * | |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 6,3 | 1,9 | | 150 | 8,5 | 6,3 * | |
| E180F | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 8 | 2 | 6 | 6,3 | 2 | 150 | 200 | 4 | 9 * | |
| E186F | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 6 | 6,3 | 2 | 150 | 250 | 4,5 | 9 | |
| E188CC | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 2 | 6,3 | 4 | | 250 | 40 | 8 | |
| » | triode | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 4 | | 250 | 40 | 8 | |
| E235L | pent. | O | 5 ⁴ | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 5 | 6,3 | 7,8 | 100 | 100 | 100 | 14 | |
| E236L | pent. | O | 5 ⁴ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 7,8 | 100 | 100 | 100 | 14 | |
| E280F | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 2 | 6 | 6,3 | 1 | 150 | 200 | 35 | 28 | |
| E283CC | triode | N9 | 5 | 4 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 5 | 5 | 6,3 | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| » | triode | | 2 ³ | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 | 8 | 4 | 6,3 | 2 | | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| E406 | triode | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 22 | | 250 | 48 | 3,5 | |
| E424 | triode | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3,5 | | 200 | 6 | 2,4 | |
| E438 | triode | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 200 | 2,5 | 1,5 | |
| E443H | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | 250 | 250 | 36 | 2,8 | |
| E446 | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 100 | 200 | 3 | 2,3 * | |
| E447 | pent. | E5 | 3 ¹ | 4 | 2 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 100 | 200 | 4,5 | 1 * | |
| E452T | této. | E5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 100 | 200 | 3 | 2 * | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_f | $-V_R$ | V_{e1} | V_{e2} | V_D | I_D | mA/V |
|--------|---------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| E453 | pent. | E5 | 3 ¹ 4 | 2 ¹ 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 250 | 250 | 24 | 2,8 | | | |
| EA40 | rectif. | R | 3 ¹ 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 150 | 24 | | | | |
| EA50 | diode | EA50 | 2 ¹ 2 ³ | 3 ¹ 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EA52 | diode | SM | 2 ¹ 3 ¹ | 2 ³ 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EA76 | diode | SM | 2 ¹ 0 | 2 ³ 3 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAA11 | diode | TF | 2 ³ 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAA91 | diode | M7 | 2 ³ 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAB1 | diode | TGM | 3 ¹ 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EABC80 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 | 2 ³ 4 | 8 | 6,3 | 3 | | 250 | 1 | 1,2 | | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 | 2 ³ 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 0 | 2 ³ 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAC91 | triode | M7 | 2 | 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 8 | 2 | 6,3 | 2,8 | | 200 | 7,5 | 2,8 | | | |
| » | diode | | 0 | 2 ³ 3 ¹ | 2 ¹ 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAF41 | pent. | R | 3 ¹ 8 | 2 | 5 ⁴ 6 | 4 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 5 | 1,8 * | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 0 | 5 ⁴ 2 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EAF42 | pent. | R | 3 ¹ 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | 1,8 | 100 | 225 | 3,2 | 1,7 * | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB1 | diode | TPM | 3 ¹ 2 | 0 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB2 | diode | TPM | 3 ¹ 0 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 0 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB4 | diode | TGM | 3 ¹ 2 | 2 ³ 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB11 | diode | TF | 5 ⁴ 0 | 2 | 2 | 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 5 ⁴ 2 | 0 | 2 ³ 2 | 5 ⁴ 3 ¹ | 2 ¹ 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB34 | diode | O | 2 | 2 ¹ 0 | 2 ³ 2 | 5 | 3 ¹ 2 | 2 | 6,3 | | | 70 | 0,7 | | | | | |
| » | diode | | 2 | 2 ¹ 2 | 2 | 0 | 5 | 3 ¹ 2 ³ | 2 | 6,3 | | 70 | 0,7 | | | | | |
| EB40 | diode | R | 3 ¹ 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ 2 | 5 ⁴ 2 ³ | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ 0 | 5 ⁴ 2 ³ | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB41 | diode | R | 3 ¹ 5 ⁴ | 2 ³ 0 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ¹ 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 5 ⁴ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 0 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EB91 | diode | M7 | 2 ³ 2 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 3 ¹ 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| EBC1 | triode | TGM | 3 ¹ 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 4 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | 7 | 250 | 4 | 2 | | | | |
| » | diode | | 3 ¹ 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ 2 ¹ | 2 | 6,3 | | 100 | 0,9 | | | | | |

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | | | | | V_f | $-V_z$ | V_{c1} | V_{c2} | V_p | I_p | mA/V | |
|-------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | |
| EBC3 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | | | | 250 | 4 | 1,8 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC11 | triode | TF | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 ³ | | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 250 | 5 | 2,2 | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC33 | triode | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2,1 | | 100 | 2 | 1,6 | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC41 | triode | R | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 | 2 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 250 | 1 | 1,2 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC81 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | | 2 | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 6,3 | | | 250 | 1 | 1,2 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | | 0 | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | | 2 | 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC90 | triode | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | | 2 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | | | 250 | 1 | 1,2 | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBC91 | triode | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | | 2 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | | | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | | 100 | 250 | 9 | 1,1 * | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | | 100 | 250 | 5 | 1,8 * | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF11 | pent. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | 200 | 250 | 5 | 1,8 * | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF15 | pent. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | | 100 | 250 | 10 | 5 * | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF32 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | | 6 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | | 100 | 250 | 5 | 1,8 * | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF35 | pent. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | | 100 | 250 | 5 | 1,8 * | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_r | $-V_s$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|-------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| EBF80 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 3 | 100 | 250 | 5 | 2 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBF89 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 9 | 3,8 * | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 6 | 250 | 250 | 36 | 9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBL21 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | 250 | 36 | 9 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EBL31 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 6 | 250 | 250 | 36 | 9,5 | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | 100 | 0,9 | | |
| EC41 | triode | R | 3 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 4 | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 5,5 | | 180 | 20 | 4,5 | |
| EC50 | thyra. | TGM | 3 ¹ | 2 ² | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 9 | 6,3 | 6 | | 200 | 33 | | |
| EC70 | triode | SM8C | 4 | 8 | 2 ¹ | 8 | 5 ³ | 3 ¹ | 2 ³ | 5 ⁵ | 2 | 6,3 | 2 | | 100 | 13 | 5,5 * | |
| EC80 | triode | N9 | 4 ⁵ | 4 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 4 ⁵ | 4 ⁵ | 8 | 6,3 | 1,5 | | 250 | 15 | 12 * | |
| EC81 | triode | N9 | 4 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6,3 | 2 | | 150 | 30 | 5,5 * | |
| EC86 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 6,3 | 1,5 | | 180 | 12 | 14 * | |
| EC88 | triode | N9 | 4 | 2 ³ | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 8 | 5 ⁵ | 6,3 | 1,5 | | 150 | 8 | 10 * | |
| EC90 | triode | M7 | 8 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 8,5 | | 250 | 10,5 | 2,2 | |
| EC91 | triode | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 1,5 | | 250 | 10 | 8,5 * | |
| EC92 | triode | M7 | 8 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | | 200 | 10 | 5 * | |
| EC93 | triode | M7 | 8 | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 4 | | 100 | 16 | 8 | |
| EC95 | triode | M7 | 2 ³ | 4 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 5 | 5 ⁵ | 5 | 5 | 6,3 | 1,2 | | 200 | 10 | 10,5 | |
| ECC31 | triode | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 4,6 | | 250 | 6 | 2,3 | |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 4,6 | | 250 | 6 | 2,3 | |
| ECC32 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 4,6 | | 250 | 6 | 2,3 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 4,6 | | 250 | 6 | 2,3 | |
| ECC33 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 4 | | 250 | 9 | 3,6 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 4 | | 250 | 9 | 3,6 | |
| ECC34 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 16 | | 250 | 10 | 2,2 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 16 | | 250 | 10 | 2,2 | |
| ECC35 | triode | O | 4 | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 2,5 | | 250 | 2,3 | 2 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 2,5 | | 250 | 2,3 | 2 | |
| ECC40 | triode | R | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 5,6 | | 250 | 6 | 2,9 | |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 5,6 | | 250 | 6 | 2,9 | |

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | | V_r | $-V_g$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|------|--------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| ECC81 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | | 250 | 10 | 5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 2 | 250 | 10 | 5 * | |
| ECC82 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 8,5 | 250 | 10,5 | 2,2 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 8,5 | 250 | 10,5 | 2,2 | |
| ECC83 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 ² | 13 | 2 | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 ² | 13 | 2 | 250 | 1,2 | 1,6 * | |
| ECC84 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 8 | 6,3 | 1,5 | 100 | 14 | 6 * | |
| » | triode | | 2 ³ | 4 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1,5 | 100 | 14 | 6 * | |
| ECC85 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 2,3 | 250 | 10 | 5,9 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 2,3 | 250 | 10 | 5,9 | |
| ECC88 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1,5 | 100 | 18 | 12,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,5 | 100 | 18 | 12,5 * | |
| ECC91 | triode | M7 | 8 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 150 | 9 | 5 * | |
| » | triode | | 2 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 4 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 150 | 9 | 5 * | |
| ECC189 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1,5 | 100 | 15 | 12,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,5 | 100 | 15 | 12,5 * | |
| ECF1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 5 | 2,5 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 3 | 150 | 6,5 | 2,5 | |
| ECF12 | pent. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 5 | 2 * |
| » | triode | | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 1 | 100 | 3 | * | |
| ECF80 | pent. | N9 | 2 | 4 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 150 | 180 | 10 | 6,2 * |
| » | triode | | 8 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 14 | 5 * | |
| ECF82 | pent. | N9 | 2 | 4 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 100 | 250 | 10 | 5,2 * |
| » | triode | | 8 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 6,3 | 1 | 150 | 18 | 8,5 * | |
| ECF83 | triode | N9 | 2 ³ | 4 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 2 | 5 | 6,3 | 4,3 | | 70 | 8 | 4 |
| » | pent. | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2,3 | 50 | 70 | 3 | 1,3 |
| ECF86 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 2 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 8 | 6 | 6,3 | 1,25 | 150 | 180 | 11 | 13 * |
| » | triode | | 2 ³ | 2 | 2 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 8 | 2 | 2 | 6,3 | 3 | | 100 | 14 | 5,5 |
| ECH3 | hexo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 6 | 1,9 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 4 | | 150 | 7,5 | 1,9 |
| ECH4 | hepto. | TGM | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 6,2 | 2,3 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 4 | | 150 | 8 | 2 |
| ECH11 | hexo. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 200 | 4,1 | 1,9 * |
| » | triode | | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 4 | | 150 | 7,5 | 1,9 |
| ECH21 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 6,2 | 2,3 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 6,3 | 2 | | 100 | 6,5 | 3,2 * |
| ECH33 | triode | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 4 | | 150 | 7,5 | 1,9 |
| » | hexo. | | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 6 | 1,9 * |
| ECH35 | hexo. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 5,3 | 2 * |
| » | triode | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 2 | | 100 | 5,4 | 2,2 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | V_r | $-V_r$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|--------|--------|-------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 | | | | | | | |
| ECH41 | hexo. | R | 3 ¹ 8 2 2 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 6 | 1,5 * |
| » | triode | | 3 ¹ 2 8 4 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 1 | | | 100 | 6 | 1,9 * |
| ECH42 | hexo. | R | 3 ¹ 8 2 2 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 7,7 | 2,4 * |
| » | triode | | 3 ¹ 2 8 4 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | | | 100 | 5,5 | 1,8 * |
| ECH81 | hepto. | N9 | 6 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 8 2 2 2 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 6,5 | 2,4 * |
| » | triode | | 2 2 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 2 2 8 4 | 6,3 | 2 | | | 100 | 7,5 | 2,4 * |
| ECL11 | tétro. | TF | 6 4 2 2 2 ³ | 8 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| » | triode | | 2 2 8 4 2 ³ | 2 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2,5 | | | 250 | 2 | 2 |
| ECL80 | pent. | N9 | 2 2 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 8 2 6 4 | 6,3 | 8 | 200 | | 200 | 17,5 | 3,3 |
| » | triode | | 8 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 2 2 2 2 | 6,3 | 2,3 | | | 100 | 4 | 1,4 |
| ECL82 | pent. | N9 | 2 2 ³ 4 3 ¹ 2 ¹ | 8 6 2 2 | 6,3 | 12,5 | 200 | | 200 | 62,5 | 9 |
| » | triode | | 4 2 2 3 ¹ 2 ¹ | 2 2 2 ³ 8 | 6,3 | 0 | | | 100 | 3,5 | 2,5 * |
| ECL84 | pent. | N9 | 5 5 5 2 ¹ 3 ¹ | 8 2 ³ 4 6 | 6,3 | 3,4 | 225 | | 225 | 19 | 10 |
| » | triode | | 4 8 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | 5 2 5 5 | 6,3 | 1,7 | | | 200 | 3 | 4 * |
| ECL85 | triode | N9 | 8 4 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | 5 5 5 5 | 6,3 | 1 | | | 150 | 10 | 6,5 * |
| » | pent. | | 5 5 5 2 ¹ 3 ¹ | 8 6 2 ³ 4 | 6,3 | 20 | 200 | | 200 | 45 | |
| ECL86 | pent. | N9 | 5 5 6 2 ¹ 3 ¹ | 8 2 ³ 4 5 | 6,3 | 7 | 250 | | 250 | 36 | 10 |
| » | triode | | 4 2 ³ 5 2 ¹ 3 ¹ | 5 2 5 8 | 6,3 | 1,9 | | | 250 | 1,2 | 1,6 |
| ECL113 | pent. | R | 3 ¹ 2 8 4 6 | 2 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 3,5 | 250 | | 250 | 25 | 8,5 |
| » | triode | | 3 ¹ 8 2 2 2 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 1,5 | | | 250 | 0,6 | * |
| EDD11 | triode | TF | 4 8 2 2 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 8 | | | 250 | 9 | 2,3 |
| » | triode | | 2 2 8 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 8 | | | 250 | 9 | 2,3 |
| EE50 | tétro. | C9 | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 ³ 4 2 2 ¹ | 6,3 | 3 | 250 | | 250 | 10 | 11 |
| EF1 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2,3 * |
| EF2 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 4,5 | 2,2 * |
| EF3 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2,5 | 100 | | 250 | 8 | 1,8 |
| EF5 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 3 | 100 | | 250 | 8 | 0,7 |
| EF6 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2 * |
| EF7 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 1,5 | 100 | | 250 | 3 | 1,8 * |
| EF8 | hexo. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2,5 | 250 | | 250 | 8 | 1,8 |
| EF9 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 6,3 | 2,5 | 100 | | 250 | 6 | 2,2 |
| EF11 | pent. | TF | 5 ⁴ 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 6 | 2,2 * |
| EF12 | pent. | TF | 5 ⁴ 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2,1 * |
| EF13 | pent. | TF | 2 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 4,5 | 2,3 * |
| EF14 | pent. | TF | 2 8 4 2 ³ 2 | 6 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 4,5 | 200 | | 200 | 12 | 7 |
| EF15 | pent. | TF | 2 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 12 | 5,5 * |
| EF22 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 5 ⁴ | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 7,5 | 3,5 * |
| EF36 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2 * |
| EF37 | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2 * |
| EF37A | pent. | O | 2 3 ¹ 8 6 2 | 2 2 ¹ 2 ³ 4 | 6,3 | 2 | 100 | | 250 | 3 | 2 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_f | $-V_z$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|------|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| EF38 | hexo. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2,5 | 250 | 250 | 8 | 1,8 |
| EF39 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2,5 | 100 | 250 | 6 | 2,2 |
| EF40 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 2 | 4 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2,1 | 150 | 250 | 3,3 | 1,88 |
| EF41 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2,5 | 100 | 250 | 6 | 2,2 |
| EF42 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 9 * |
| EF43 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 6,4 * |
| EF50 | pent. | C9 | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 5 ⁴ | 2 ³ | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 6,5 * |
| EF51 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 14 | 9,5 * |
| EF53 | pent. | C9 | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 5 ⁴ | 2 ³ | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 6,5 * |
| EF54 | pent. | C9 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 ⁵ | 4 | 2 ⁵ | 2 ⁵ | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 6,5 * |
| EF55 | pent. | C9 | 3 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 2 | 2 ¹ | 6,3 | 4,5 | 250 | 250 | 40 | 12 |
| EF70 | pent. | SM8C | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 3 | 2,5 * |
| EF72 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 1,4 | 100 | 100 | 7 | 5 * |
| EF73 | pent. | SM8C | 4 | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 7,5 | 5,25* |
| EF80 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 3,5 | 250 | 250 | 10 | 6,8 |
| EF83 | pent. | N9 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 1,6 | 50 | 250 | 4 | 1,6 * |
| EF85 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 10 | 6 * |
| EF86 | pent. | N9 | 6 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 4 | 6,3 | 2 | 150 | 250 | 3 | 1,85* |
| EF89 | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 9 | 3,6 * |
| EF89F | pent. | N9 | 2 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 9 | 3,6 * |
| EF91 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 ⁴ | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 250 | 250 | 10 | 7,4 * |
| EF92 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2,5 | 200 | 250 | 8 | 2,5 |
| EF93 | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 100 | 250 | 10,8 | 4,3 * |
| EF94 | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 150 | 250 | 10,6 | 4 * |
| EF95 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 150 | 6,6 | 5,1 * |
| EF183 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2,25 | 100 | 200 | 14 | 13 |
| EF184 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2,5 | 200 | 200 | 10 | 15 |
| EF800 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2,2 | 180 | 180 | 10 | 7,2 |
| EF802 | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 6,3 | 2 | 180 | 180 | 12 | 8 * |
| EF804 | pent. | N9 | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 6,3 | 2 | 150 | 250 | 3 | 2 * |
| EF804S | pent. | N9 | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 6,3 | 2 | 150 | 250 | 3 | 2 * |
| EF805S | pent. | N9 | 2 ³ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 250 | 8 | 5,7 * |
| EFF50 | pent. | C9 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 200 | 250 | 6 | 7,5 * |
| » | pent. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 6 | 8 | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 200 | 250 | 6 | 7,5 * |
| EFF51 | pent. | C9 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 200 | 250 | 6 | 7,5 * |
| » | pent. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 6 | 8 | 2 ¹ | 6,3 | 2 | 200 | 250 | 6 | 7,5 * |
| EFM1 | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-5 | 100 | 100 | | 0,9 |
| EFM11 | indic. | TF | 5 ⁴ | 0 | 6 | 4 | 2 ³ | 0 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-10 | 100 | 100 | | |
| EH90 | hepto. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 50 | 100 | 0,7 | 0,9 * |

● Valeurs théoriques I_p mA/V
EF41 2

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_r | $-V_x$ | V_{et} | V_{c2} | V_p | I_p | mA/V |
|-------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| EK2 | octo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 2 | 200 | 50 | 200 | 2 | 1,65* |
| EK3 | octo. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 2,5 | 100 | 100 | 250 | 5 | 1,95 |
| EK32 | octo. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2 | 200 | 50 | 250 | 2,2 | 1,6 * |
| EK90 | hepto. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 100 | 8 | 1,4 * |
| EL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 23 | 250 | | 250 | 20 | 1,9 |
| EL2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 6,3 | 18 | 250 | | 250 | 32 | 2,8 |
| EL3 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| EL3N | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| EL5 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 16 | 250 | | 250 | 72 | 7 |
| EL6 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 7 | 250 | | 250 | 72 | 15 |
| EL11 | pent. | TF | 5 ⁴ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| EL12 | pent. | TF | 5 ⁴ | 8 | 6 | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 7 | 250 | | 250 | 72 | 15 |
| EL30 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 4,5 | 250 | | 250 | 18 | 6,5 |
| EL31 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 11 | 250 | | 250 | 75 | 11 |
| EL32 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 14 | 200 | | 200 | 25 | 3 |
| EL33 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| EL33N | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 6 | 250 | | 250 | 36 | 9 |
| EL34 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 13,5 | 250 | | 250 | 100 | 11 |
| EL35 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 14 | 250 | | 250 | 72 | 8,5 |
| EL36 | pent. | O | 5 ⁴ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 25 | 180 | | 180 | 100 | 8 |
| EL38 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 9 | 250 | | 250 | 80 | 12 |
| EL39 | pent. | O | 2 | 2 ¹ | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6,3 | 14 | 250 | | 250 | 45 | 5,5 |
| EL39 | pent. | TGM | 2 ¹ | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 8 | 6,3 | 14 | 250 | | 250 | 45 | 5,5 |
| EL41 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 7 | 250 | | 250 | 36 | 10 |
| EL42 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 9,3 | 200 | | 200 | 22,5 | 3,2 |
| EL60 | pent. | C9 | 3 ¹ | 2 | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 6,3 | 15 | 250 | | 250 | 75 | 11 |
| EL81 | pent. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 2 | 5 | 8 | 6,3 | 38,5 | 250 | | 250 | 32 | 4,6 |
| EL83 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 2 | 5 ⁴ | 6,3 | 5,5 | 250 | | 250 | 36 | 10 |
| EL84 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 7,25 | 250 | | 250 | 48 | 11,3 |
| EL86 | pent. | N9 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 8 | 5 | 6 | 6,3 | 12,5 | 180 | | 180 | 70 | 10 |
| EL90 | této. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | 8,5 | 180 | | 180 | 29 | 3,7 |
| EL91 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 12,5 | 250 | | 250 | 16 | 2,6 |
| EL95 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6,3 | 9 | 250 | | 250 | 24 | 5 |
| EL183 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 6,3 | 2,1 | 220 | | 150 | 40 | 25 |
| EL300 | pent. | O | 6 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 5 ⁶ | 3 ¹ | 5 ⁷ | 8 | 6,3 | 25 | 150 | | 200 | 90 | 9 |
| EL500 | pent. | MG9 | 4 | 5 ⁵ | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 5 ⁶ | 5 ⁷ | 8 | 6,3 | 30 | 200 | | 200 | 80 | |
| EL803 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6,3 | 3,5 | 200 | | 200 | 36 | 10,5 |
| EL821 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 6 | 2 | 6,3 | 4,5 | 250 | | 250 | 40 | 11 |
| ELL80 | pent. | N9 | 6 | 4 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 6,3 | 5,5 | 250 | | 250 | 50 | 8 |
| ‡ | pent. | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 4 | 2 ³ | 8 | 6 | 6,3 | 5,5 | 250 | | 250 | 50 | 8 |
| EMI | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0,4 | 100 | | 100 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _r | -V _r | V _{cat} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| EM3 | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-4 | 100 | | 100 | | |
| EM4 | indic. | TGM | 3 ¹ | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-8 | 100 | | 100 | | |
| EM11 | indic. | TF | 5 ⁴ | 0 | 0 | 4 | 2 ³ | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | 0-8 | 100 | | 100 | | |
| EM31 | indic. | O | 2 | 3 ¹ | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0-5 | 250 | | 250 | | |
| EM34 | indic. | O | 2 | 3 ¹ | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0-8 | 100 | | 100 | | |
| EM35 | indic. | O | 2 | 3 ¹ | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 0-22 | 250 | | 250 | | |
| EM80 | indic. | N9 | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 1-18 | 100 | | 100 | | |
| EM81 | indic. | N9 | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ | 6 | 6,3 | 1-10 | 100 | | 100 | | |
| EM84 | indic. | N9 | 4 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 0 | 5 ⁴ | 0 | 6,3 | 0-22 | 250 | | 250 | | |
| EM85 | indic. | N9 | 4 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 0 | 5 ⁴ | 0 | 6,3 | 0-13 | 200 | | 200 | | |
| EQ80 | nono. | N9 | 6 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,5 | 50 | | 100 | 0,5 | 0,6 * |
| EY51 | rectif. | SM | 2 ¹ | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| EY80 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY81 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY81F | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY82 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY84 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 | 9 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY86 | diode | ◆ N10 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 | 0 | 6,3 | | | | 100 | 0,9 | |
| EY87 | diode | ◆ N10 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 | 0 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY88 | rectif. | ◆ N10 | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EY91 | rectif. | M7 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 5 | 5 | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ1 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ2 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ3 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ4 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ11 | rectif. | TF | 5 ⁴ | 9 | 2 | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 2 | 9 | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ12 | rectif. | TF | 5 ⁴ | 9 | 2 | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 2 | 9 | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ22 | rectif. | L | 3 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ35 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ40 | rectif. | R | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ40A | rectif. | R | 3 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_f | $-V_g$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|----------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-------|----------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| EZ41 | rectif. | R | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ80 | rectif. | N9 | 9 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ81 | rectif. | N9 | 9 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ90 | rectif. | M7 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| EZ91 | rectif. | M7 | 9 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 9 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 250 | 40 | |
| FZ1 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | | | 250 | 40 | |
| G150M | stab. | M7 | 9 | 2 ³ | 5 | 5 ⁵ | 5 ⁶ | 5 | 5 ⁵ | 5 | 5 | | Observer l'illumination du tube. | | | 250 | | |
| GD120A/S | stab. | E4 | 5 | 2 ³ | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | » | | 250 | | |
| GD150A/S | stab. | O | 5 | 2 ³ | 5 ⁴ | 5 | 9 | 5 | 5 ⁴ | 5 | 5 | | | » | | 250 | | |
| GD150M/S | stab. | M7 | 9 | 2 ³ | 5 | 5 ⁵ | 5 ⁶ | 5 | 5 ⁵ | 5 | 5 | | | » | | 250 | | |
| G08 | triode | GO8 | 5 | 4 | 5 | 2 ¹ | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 13 | 3 | | | 100 | 13 | 5,3 |
| GZ30 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| GZ32 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| GZ33 | rectif. | O | 2 | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 ¹³ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| GZ34 | rectif. | O | 5 ⁴ | 3 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 | 5 | 2 ¹³ | 5 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 5 ⁴ | 3 ¹ | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 2 ¹³ | 5 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| GZ40 | rectif. | R | 3 ¹ | 9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| GZ41 | rectif. | R | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 5 | | | | 250 | 40 | |
| HABC80 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 20 | 3 | | | 250 | 1 | 1,2 |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | | | | 100 | 0,9 | |
| HBC90 | triode | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 13 | 2 | | | 250 | 1,2 | 1,6 * |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| HBC91 | triode | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 13 | 2 | | | 250 | 1,2 | 1,6 * |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| » | diode | | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | | | | 100 | 0,9 | |
| HCH81 | hepto. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 100 | | 250 | 6,5 | 2,4 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 8 | 4 | 13 | 2 | | | 100 | 7,5 | 2,5 * |

| Type | Nature | Color | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V_f | $-V_c$ | V_{c1} | V_{c2} | V_p | I_p | mA/V |
|---------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| HF93 | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 13 | 1 | 100 | 250 | 10,8 | 4,3 * | |
| HF94 | pent. | M7 | 4 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 13 | 1 | 150 | 250 | 10,6 | 4 * | |
| HK90 | hepto. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 100 | 100 | 8 | 1,4 * | |
| HL2 | triode | E4 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 150 | 1,75 | 1,5 | |
| HL90 | této. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 20 | 8,5 | 180 | 180 | 29 | 3,7 | |
| HL92 | této. | M7 | 2 ³ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 6 | 8 | 2 | 2 | 50 | 7,5 | 100 | 100 | 45 | 7,5 | |
| HL94 | pent. | M7 | 2 ³ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 6 | 8 | 2 | 2 | 30 | 6,7 | 100 | 100 | 43 | 9,2 | |
| HM85 | indic. | N9 | 4 | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 0 | 5 ⁴ | 0 | 13 | 0-13 | 200 | 200 | | | |
| HY90 | rectif. | M7 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 9 | 5 ⁵ | 2 ³ | 2 | 2 | 35 | | | 150 | 24 | | |
| KB2 | diode | TPM | 3 ¹ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 100 | 0,9 | | |
| KBC1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 2 | 3,7 | | 100 | 1,15 | 0,75 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 100 | 0,9 | | |
| KCI | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,1 | | 100 | 0,75 | 1 * | |
| KC3 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | | 100 | 1,95 | 2,1 * | |
| KC4 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 1,1 | | 100 | 0,14 | 1,2 * | |
| KDD1 | triode | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | | 150 | 1,7 | 1 * | |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | | 150 | 1,7 | 1 * | |
| KF3 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 2 | 0,5 | 100 | 100 | 1,15 | 0,52* | |
| KF4 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 2 | 0,4 | 100 | 100 | 1,4 | 0,7 * | |
| KK2 | octo. | TGM | 2 ¹ | 2 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 ¹ | 4 | 2 | 0 | 100 | 50 | 100 | 1,6 | 0,85* |
| KL1 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 6 | 100 | 150 | 8 | 1,7 | |
| KL2 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 8,6 | 100 | 100 | 11,3 | 1,7 | |
| KL4 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2,8 | 100 | 100 | 5,4 | 1,9 | |
| KL5 | pent. | TGM | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 4,7 | 100 | 100 | 5,3 | 1,4 | |
| KTW62 | pent. | O | 5 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 3 | 100 | 250 | 8 | 2,85 | |
| L63 | triode | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 5 | 6,3 | 8 | | 250 | 9 | 2,6 | |
| L416D | pent. | E4 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 11,5 | 70 | 250 | 12 | 1,4 | |
| L496D | pent. | E5 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 15 | 250 | 250 | 36 | 3 | |
| LS650 | pent. | L | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 6,3 | 20 | 250 | 300 | 50 | 5,6 | |
| ME1400 | pent. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 4,5 | 2,2 | 50 | 50 | 0,1 | 0,25 | |
| MUI2/14 | rectif. | E4 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 2 ¹ | 9 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | |
| P17W | pent. | A5 | 3 ¹ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 8 | 6,3 | 15 | 250 | 250 | 70 | 6 | |
| P61 | triode | O | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 0 | | 100 | 3,5 | 8 * | |
| PABC80 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 10 | 3 | | 250 | 1 | 1,2 | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 10 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 2 | 10 | | | 100 | 0,9 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | | | | V _r | -V _c | V _{e1} | V _{e2} | V _p | I _p | mA/V |
|--------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| PC86 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 3,6 | 1,5 | | | 180 | 12 | 14 * |
| PC88 | triode | N9 | 4 | 2 ³ | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 8 | 5 ⁵ | 3,8 | 1,5 | | | 150 | 8 | 10 * |
| PC92 | triode | M7 | 8 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 5 | 5 | 3,1 | 1 | | 200 | 11,5 | 6,7 * | |
| PCC84 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 4 | 2 ³ | 5 ⁴ | 8 | 7,5 | 1,5 | | 100 | 14 | 6 * | |
| » | triode | | 2 ³ | 4 | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 1,5 | | 100 | 14 | 6 * | |
| PCC85 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2,3 | | 250 | 10 | 5 | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 10 | 2,3 | | 250 | 10 | 5 | |
| PCC88 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 7,5 | 1,5 | | 100 | 18 | 12,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 7,5 | 1,5 | | 100 | 18 | 12,5 * | |
| PCC189 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1,5 | | 100 | 15 | 12,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 7 | 1,5 | | 100 | 15 | 12,5 * | |
| PCF80 | pent. | N9 | 2 | 4 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 10 | 2 | 150 | | 180 | 10 | 6,2 * |
| » | triode | | 8 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 10 | 2 | | | 100 | 14 | 5 * |
| PCF82 | pent. | N9 | 2 | 4 | 6 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 2 | 10 | 1 | 100 | | 200 | 10 | 5,2 * |
| » | triode | | 8 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 4 | 10 | 1 | | | 150 | 18 | 8,5 * |
| PCL81 | pent. | N9 | 2 | 6 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 7 | 200 | | 200 | 30 | 9 |
| » | triode | | 4 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 2 ³ | 2 | 13 | 1,5 | | | 200 | 3,5 | 2,5 * |
| PCL82 | pent. | N9 | 2 | 2 ³ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 13 | 11,5 | 180 | | 180 | 41 | 7,5 |
| » | triode | | 4 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 13 | 0 | | | 100 | 3,5 | 2,5 * |
| PCL84 | triode | N9 | 4 | 8 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 2,9 | 200 | | 200 | 18 | 10,4 |
| » | pent. | | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 4 | 6 | 15 | 1,7 | | | 200 | 3 | 4 * |
| PCL85 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 1 | | | 150 | 10 | 6,5 * |
| » | pent. | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 4 | 18 | 20 | 200 | | 200 | 45 | 8,2 |
| PCL86 | pent. | N9 | 5 | 5 | 6 | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 ³ | 4 | 5 | 14,5 | 5,7 | 225 | | 225 | 39 | 10,5 |
| » | triode | | 4 | 2 ³ | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 | 5 | 8 | 14,5 | 1,7 | | | 225 | 1,2 | 1,6 |
| PF86 | pent. | N9 | 6 | 2 ⁵ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 ⁵ | 2 | 4 | 4,5 | 1,5 | 100 | | 250 | 2 | 1,75 * |
| PL2D21 | thyra. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6,3 | 3 | | | 250 | 45 | |
| PL36 | pent. | O | 5 ⁴ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 6 | 4 | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 25 | 25 | 180 | | 180 | 100 | 8 |
| PL38 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 30 | 5,5 | 200 | | 200 | 75 | 13,5 |
| PL81 | pent. | ◆ N10 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | 28 | 200 | | 200 | 40 | 6 |
| PL81F | pent. | ◆ N10 | 5 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 2 | 5 | 8 | 20 | 38,5 | 250 | | 250 | 32 | 4,6 |
| PL82 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 13 | 13,9 | 200 | | 200 | 45 | 7,6 |
| PL83 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 2 | 5 | 13 | 3,5 | 200 | | 200 | 36 | 10,5 |
| PL84 | pent. | N9 | 5 ⁴ | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 8 | 5 ⁴ | 6 | 13 | 6,7 | 100 | | 100 | 39 | 8 |
| PL500 | pent. | MG9 | 4 | 5 ⁵ | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 6 | 5 ⁶ | 5 ⁷ | 8 | 28 | 30 | 200 | | 200 | 80 | |
| PL1607 | thyra. | E5 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2,4-4,8 | | | 200 | 40 | |
| PLL80 | pent. | N9 | 6 | 4 | 8 | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 12 | 5,5 | 250 | | 250 | 50 | 8 |
| » | pent. | | 5 | 5 | 5 | 2 ¹ | 3 ¹ | 4 | 2 ³ | 8 | 6 | 12 | 5,5 | 250 | | 250 | 50 | 8 |
| PM04 | pent. | M7 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 ³ | 2 | 2 | 6,3 | 1 | 100 | | 250 | 11 | 4,4 * |
| PM05 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 100 | | 100 | 6 | 5,1 * |
| PM07 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6,3 | 2 | 250 | | 250 | 10 | 6 * |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | | |
|----------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------------------------|-------|------|-----|-------|--------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 |
| PTT120P | triode | PTT49 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1,5 | | 225 | 10 | 5,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 20 | 1,5 | | 225 | 10 | 5,5 * | |
| PTT122P | triode | PTT49 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | | 250 | 10 | 5,5 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 20 | 2 | | 250 | 10 | 5,5 * | |
| PTT141 | triode | N9 | 8 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 4 | 4 | 2 ³ | 4 | 4 | 3 ¹ | 6,3 | 1,3 | | 150 | 22 | 25 * | |
| PTT202B | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 20 | 2,2 | 200 | | 8 | 5,5 | |
| PTT202P | pent. | PTT49 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2,2 | 200 | | 200 | 8 | 5,5 |
| PTT203P | pent. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 20 | 5 | 200 | | 200 | 35 | 8,5 |
| PTT208P | pent. | PTT49 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 4,5 | 200 | | 200 | 18 | 6 |
| PTT212P | pent. | PTT49 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1,6 | 200 | | 200 | 10,5 | 8,5 * |
| PTT213P | pent. | PTT49 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6,3 | 1,6 | 200 | | 200 | 10,5 | 8,5 * |
| PTT214P | pent. | PTT49 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 5 | 6,3 | 1,75 | 150 | | 150 | 12,3 | 13,5 * |
| PTT216 | pent. | N9 | 4 | 5 ⁴ | 2 ¹ | 2 ³ | 5 | 8 | 5 ⁴ | 6 | 3 ¹ | 6,3 | 1,75 | 150 | | 150 | 12,3 | 13,5 * |
| PTT217 | pent. | N9 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 2 ³ | 6 | 2 | 8 | 6,3 | 1,8 | 150 | | 150 | 12,5 | 16 * |
| PTT218 | pent. | N9 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 6 | 5 ⁶ | 8 | 18 | 2,5 | 150 | | 250 | 9,6 | 13,6 |
| PTT230 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 20 | 4 | 200 | | 200 | 6 | 1,7 |
| PTT241P | tétro. | PTT49 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 5 ⁴ | 2 | 5 | 6,3 | 2,9 | 225 | | 225 | 34 | 12,5 |
| PTT243P | tétro. | PTT49 | 4 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 ¹ | 6 | 8 | 5 ⁵ | 5 ⁵ | 5 | 6,3 | 1,5 | 150 | | 150 | 26 | 28 * |
| PTT244P | tétro. | PTT49 | 8 | 2 ³ | 6 | 5 ⁵ | 4 | 5 ⁵ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 20 | 1,5 | 150 | | 150 | 24 | 27 * |
| PTT3000 | stab. | O | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 ³ | 2 | | Observer l'illumination du tube. | | | 180 | | |
| PV495 | rectif. | E4 | 3 ¹ | 9 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 3 ¹ | 2 | 2 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | 250 | 40 | | |
| PY80 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | 250 | 40 | | |
| PY81 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 20 | | | 250 | 40 | | |
| PY81F | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 9 | 5 | 2 ³ | 20 | | | 250 | 40 | | |
| PY82 | rectif. | N9 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 9 | 20 | | | 250 | 40 | | |
| PY83 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 | 2 ³ | 20 | | | 250 | 40 | | |
| PY88 | rectif. | ◆ N10 | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 5 ⁴ | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 ⁴ | 9 | 5 | 2 ³ | 25 | | | 250 | 40 | | |
| QE 04-10 | tétro. | C9 | 2 ¹ | 8 | 6 | 5 ⁵ | 2 | 2 ³ | 4 | 5 ⁶ | 3 ¹ | 6,3 | 20 | 250 | | 250 | 60 | 4 |
| QE 05-40 | tétro. | O | 2 | 2 ¹ | 6 | 5 ⁵ | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 8 | 6,3 | 20 | 150 | | 300 | 100 | |
| QQE03-20 | pent. | S | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | | 100 | 43 | 2 |
| » | pent. | | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 ¹ | 8 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | | 100 | 43 | 2 |
| QQE06-40 | pent. | S | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 ¹ | 5 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | | 100 | 60 | 2,5 |
| » | pent. | | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 ¹ | 8 | 5 | 6,3 | 0 | 100 | | 100 | 60 | 2,5 |
| R120 | triode | O | 5 | 2 ¹ | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | 35 | | 250 | 60 | 6,4 | |
| R122N | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 20 | 2,2 | 200 | | 200 | 8 | 5,5 |
| R126F | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 | 4 | 20 | 4 | 200 | | 200 | 6 | 1,7 |
| R134 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 20 | 4,5 | 200 | | 200 | 18 | 6 |
| R142 | pent. | PTT49 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6,3 | 1,6 | 200 | | 200 | 10,5 | 8,5 * |
| R144 | pent. | M7 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6,3 | 2 | 250 | | 250 | 10 | 7,6 * |
| R145 | pent. | PTT49 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2,2 | 200 | | 200 | 8 | 5,5 |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | V_f | $-V_F$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | | |
|-----------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------|------|-----|------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | 6 | 7 | 8 |
| R147 | pent. | PTT49 | 4 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4,5 | 200 | 200 | 18 | 6 |
| R148 | triode | PTT49 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 1,5 | | 225 | 10 | 5,5 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 5 | 20 | 1,5 | | 225 | 10 | 5,5 * |
| R150 | pent. | N9 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 6 | 2 | 8 | 6,3 | 1,8 | 150 | 150 | 12,5 | 16 * |
| R165 | pent. | N9 | 2 | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 5 ⁵ | 6 | 5 ⁶ | 8 | 18 | 2,5 | 150 | 250 | 9,6 | 13,6 |
| R222 | pent. | L | 2 ¹ | 8 | 2 ³ | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 6,3 | 2 | 150 | 300 | 10 | 9 * |
| R242P | triode | SM | 4 | 5 | 5 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 6,3 | 4 | | 150 | 15 | 4,25 |
| R244 | triode | SM | 4 | 5 | 2 ¹ | 5 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 6,3 | 1,4 | | 100 | 8,5 | 5,8 * |
| R263 | diode | SM | 2 ¹ | 5 | 2 ³ | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 2 | 6,3 | | 250 | 40 | | |
| R265 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 8 | 5 | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 1,4 | 100 | 100 | 7,5 | 5 * |
| R271 | pent. | SM8C | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 8 | 3 ¹ | 6 | 2 ³ | 2 | 6,3 | 2 | 100 | 100 | 5,2 | 3,2 * |
| REG110 | stab. | O | 5 | 2 ³ | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | 200 | | | |
| RL12T5 | triode | E135 | 8 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 ³ | 13 | 10 | | 300 | 35 | 5 |
| RL21 | thyra. | M7 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 3 ¹ | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,3 | 3 | | 250 | 45 | |
| RL1607 | thyra. | E5 | 2 ¹ | 4 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,4-4,8 | | 200 | 40 | |
| RT75/15 | stab. | O | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 ³ | 5 | Observer l'illumination du tube. | | 150 | | | |
| SP61 | pent. | O | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 ¹ | 4 | 6,3 | 2,1 | 250 | 250 | 11,1 | 8,4 |
| STV75/15 | stab. | BPM | 9 | 2 ³ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Observer l'illumination du tube. | | 150 | | | |
| STV280-40 | stab. | E5 | 2 ³ | 2 ³ | 2 ³ | 2 ³ | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | | » | | 300 | | |
| STV280-80 | stab. | E5 | 2 ³ | 2 ³ | 2 ³ | 2 ³ | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | | » | | 300 | | |
| TAM10 | triode | GO8 | 5 | 4 | 5 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 5 | 8 | 2 | 13 | 3 | | 100 | 13 | 5,3 |
| U52 | rectif. | O | 5 | 2 ¹ | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 ¹ | 5 | 5 | | 250 | 40 | | |
| » | rectif. | | 5 | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 ¹ | 5 | 5 | | 250 | 40 | | |
| UAA91 | diode | M7 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| UABC80 | triode | N9 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 ³ | 4 | 8 | 30 | 2 | | 180 | 1 | 1,2 * |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 30 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 | 30 | | 100 | 0,9 | | |
| UAF41 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 5 ⁴ | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1,2 | 50 | 100 | 2,8 | 1,7 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| UAF42 | pent. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1,2 | 50 | 100 | 2,8 | 1,7 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| UB41 | rectif. | R | 2 ¹ | 5 ⁴ | 2 ³ | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| » | rectif. | | 2 ¹ | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| UBC41 | triode | R | 3 ¹ | 8 | 4 | 5 ⁴ | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | | 100 | 0,8 | 1,4 * |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 5 ⁴ | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| UBC81 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 13 | 1,5 | | 180 | 2 | 6,2 * |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 0 | 5 ⁴ | 2 | 5 ⁴ | 13 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 5 ⁴ | 0 | 5 ⁴ | 13 | | 100 | 0,9 | | |

| Type | Nature | Culot | SÉLECTEURS | | | | | | V_r | $-V_r$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V | | |
|-------|--------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-------|-------|------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 |
| UBF11 | pent. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | 1 | 70 | 100 | 2,6 | 1,3 * |
| » | diode | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| UBF80 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 100 | 180 | 5 | 2 |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| UBF89 | pent. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1,5 | 100 | 200 | 11 | 4,5 * |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 2 | 20 | | 100 | 0,9 | | |
| UBL1 | pent. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 55 | 5 | 100 | 100 | 28,5 | 7 | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 55 | | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 0 | 2 ¹ | 2 | 55 | | 100 | 0,9 | | |
| UBL3 | pent. | TGM | 2 ¹ | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 55 | 11,5 | 200 | 200 | 55 | 8,5 |
| » | diode | | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 55 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 2 ¹ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 ³ | 3 ¹ | 5 | 55 | | 100 | 0,9 | | |
| UBL21 | pent. | L | 3 ¹ | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 55 | 13 | 200 | 200 | 55 | 8 |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 55 | | 100 | 0,9 | | |
| » | diode | | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 55 | | 100 | 0,9 | | |
| UC92 | triode | M7 | 8 | 5 | 3 ¹ | 2 ¹ | 5 | 4 | 2 ³ | 2 | 2 | 20 | 1 | 200 | 10 | 5 | * |
| UCC85 | triode | N9 | 8 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 2 | 200 | 10 | 5,8 * | |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 25 | 2 | 200 | 10 | 5,8 * | |
| UCH4 | hepto. | O | 3 ¹ | 2 ³ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 4 | 20 | 2 | 100 | 200 | 5,7 | 2,3 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 ¹ | 2 | 20 | 1 | 100 | 100 | 3,9 | 3,2 * |
| UCH11 | hexo. | TF | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | 2 | 70 | 200 | 2 | 2,1 * |
| » | triode | | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 20 | 4 | 150 | 150 | 7,5 | 1,9 |
| UCH21 | hepto. | L | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 20 | 2 | 100 | 200 | 5,7 | 2,3 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 20 | 2 | 100 | 100 | 6,5 | 3,2 * |
| UCH41 | hexo. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | 50 | 100 | 2 | 0,9 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | 100 | 100 | 6 | 1,9 * |
| UCH42 | hexo. | R | 3 ¹ | 8 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 1 | 50 | 100 | 2,9 | 1,7 * |
| » | triode | | 3 ¹ | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 13 | 2 | 100 | 100 | 5,5 | 1,8 * |
| UCH81 | hepto. | N9 | 6 | 4 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 100 | 180 | 6,5 | 2,4 * |
| » | triode | | 2 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 8 | 4 | 20 | 2 | 100 | 100 | 7,3 | 2,4 * |
| UCL11 | tétro. | TF | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 55 | 8,5 | 200 | 200 | 45 | 9 |
| » | triode | | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 ³ | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 55 | 2 | 200 | 200 | 2 | 2,1 * |
| UCL81 | pent. | N9 | 2 | 6 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 2 | 2 ³ | 4 | 35 | 7 | 200 | 200 | 30 | 9 |
| » | triode | | 4 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 8 | 2 ³ | 2 | 35 | 1,5 | 200 | 200 | 0,5 | |
| UCL82 | pent. | N9 | 2 | 2 ³ | 4 | 3 ¹ | 2 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 50 | 16 | 200 | 200 | 35 | 6,4 |
| » | triode | | 4 | 2 | 2 | 3 ¹ | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 ³ | 8 | 50 | 0 | 100 | 100 | 3,5 | 2,5 * |
| UF5 | pent. | TGM | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 12,6 | 2,5 | 100 | 200 | 6 | 2,2 |
| UF6 | pent. | TGM | 2 ¹ | 2 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 ³ | 3 ¹ | 4 | 12,6 | 2,5 | 50 | 100 | 0,6 | |
| UF8 | hexo. | O | 3 ¹ | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 4 | 13 | 2 | 200 | 200 | 6 | 1,6 * |

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | V_f | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|-------|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|-----|-------|--------|----------|----------|-------|-------|------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | |
| UF9 | pent. | O | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 13 | 2,5 | 100 | | | 100 | 6 | 2,2 | | |
| UF11 | pent. | TF | 5 ⁴ 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 13 | 1 | 70 | | | 100 | 2,8 | 1,8 * | | |
| UF21 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 2 5 ⁴ | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 13 | 2,5 | 100 | | | 200 | 6 | 2,2 | | |
| UF41 | pent. | R | 3 ¹ 8 5 ⁴ 5 ⁴ 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 13 | 2,5 | 100 | | | 100 | 6 | 2,2 | | |
| UF42 | pent. | R | 3 ¹ 8 2 2 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 20 | 2,5 | 100 | | | 200 | 10 | | | |
| UF43 | pent. | R | 3 ¹ 8 2 2 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 5 | 21 | 2,2 | 150 | | | 200 | 17 | 6,7 | | |
| UF80 | pent. | N9 | 2 ³ 4 5 ⁵ 3 ¹ 2 ¹ | 2 8 6 2 | 20 | 2,5 | 180 | | | 180 | 10 | 6,8 | | |
| UF85 | ● pent. | N9 | 2 ³ 4 5 ⁵ 3 ¹ 2 ¹ | 2 8 6 2 | 20 | 2 | 100 | | | 180 | 10 | 5,9 * | | |
| UF89 | pent. | N9 | 2 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 2 8 6 2 | 13 | 2 | 100 | | | 100 | 9 | 3,6 * | | |
| UFM11 | indic. | TF | 5 ⁴ 0 0 4 2 ³ | 6 3 ¹ 2 ¹ 2 | 13 | 0,4 | 100 | | | 100 | | | | |
| UL1 | pent. | O | 3 ¹ 2 8 6 4 | 2 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 12,5 | 200 | | | 200 | 46 | 8,5 | | |
| UL2 | pent. | TGM | 2 ¹ 5 8 6 4 | 5 2 ³ 3 ¹ 5 | 35 | 4,6 | 200 | | | 200 | 20 | 5,8 | | |
| UL12 | pent. | TF | 5 ⁴ 8 6 4 2 ³ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 55 | 6 | 100 | | | 150 | 50 | 10 | | |
| UL21 | pent. | L | 3 ¹ 8 6 5 ⁴ 5 ⁴ | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 14 | 200 | | | 200 | 47 | 8 | | |
| UL41 | pent. | R | 3 ¹ 8 5 ⁴ 5 ⁴ 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 5,7 | 100 | | | 100 | 29 | 8 | | |
| UL44 | pent. | R | 3 ¹ 5 ⁴ 5 ⁴ 2 6 | 4 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | 14 | 200 | | | 200 | 30 | | | |
| UL84 | pent. | N9 | 5 ⁴ 4 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 5 ⁴ 8 5 ⁴ 6 | 45 | 6,7 | 100 | | | 100 | 43 | 9 | | |
| UM4 | indic. | O | 3 ¹ 2 0 6 4 | 0 2 ³ 2 ¹ 2 | 13 | 0,8 | 100 | | | 100 | | | | |
| UM11 | indic. | TF | 5 ⁴ 0 0 4 2 ³ | 6 3 ¹ 2 ¹ 2 | 13 | 0,8 | 100 | | | 100 | | | | |
| UM80 | indic. | N9 | 4 2 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ | 5 ⁴ 0 5 ⁴ 6 | 20 | 1-18 | 100 | | | 100 | | | | |
| UM81 | indic. | N9 | 4 2 ³ 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ | 5 ⁴ 0 5 ⁴ 6 | 20 | 0-14 | 100 | | | 100 | | | | |
| UM85 | indic. | N9 | 4 5 ⁴ 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 0 0 5 ⁴ 6 | 20 | 0-13 | 200 | | | 200 | | | | |
| UQ80 | nono. | N9 | 6 2 2 ³ 3 ¹ 2 ¹ | 8 4 2 ³ 2 | 13 | 1,5 | 50 | | | 100 | 0,5 | 0,6 * | | |
| UY1 | rectif. | O | 2 ¹ 5 ⁵ 9 2 5 ⁴ | 5 ⁵ 2 ³ 3 ¹ 2 | 45 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY3 | rectif. | TGM | 2 ¹ 5 9 5 5 | 5 2 ³ 3 ¹ 5 | 50 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY4 | rectif. | TGM | 2 ¹ 5 9 5 5 | 5 2 ³ 3 ¹ 5 | 35 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY11 | rectif. | TF | 5 ⁴ 9 5 ⁴ 2 ³ 5 ⁴ | 5 ⁴ 3 ¹ 2 ¹ 2 | 45 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY21 | rectif. | L | 3 ¹ 9 ⁵ 5 ⁴ 5 ⁵ 5 ⁴ | 5 ⁵ 2 ³ 2 ¹ 2 | 45 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY31 | rectif. | O | 2 3 ¹ 2 2 9 | 2 2 ¹ 2 ³ 2 | 45 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY41 | rectif. | R | 3 ¹ 9 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ | 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 2 | 30 | | | | | 100 | 24 | | | |
| UY42 | rectif. | R | 3 ¹ 9 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ | 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 2 | 30 | | | | | 100 | 24 | | | |
| UY85 | rectif. | N9 | 5 ⁴ 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 3 ¹ | 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ 9 | 35 | | | | | 250 | 40 | | | |
| UY92 | rectif. | M7 | 5 5 2 ¹ 3 ¹ 9 | 5 2 ³ 2 2 | 25 | | | | | 100 | 19 | | | |
| V311 | rectif. | R | 3 ¹ 9 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ | 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 2 | 30 | | | | | 100 | 24 | | | |
| V312 | rectif. | R | 3 ¹ 9 5 ⁴ 5 ⁴ 5 ⁴ | 5 ⁴ 2 ³ 2 ¹ 2 | 30 | | | | | 100 | 24 | | | |
| VF7 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 55 | 2 | 100 | | | 200 | 3 | 2,1 * | | |
| VLI | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 55 | 14 | 200 | | | 200 | 25 | 2 | | |
| VL4 | pent. | TGM | 3 ¹ 2 8 6 2 | 2 2 ³ 2 ¹ 4 | 117 | 8,5 | 200 | | | 200 | 45 | 8 | | |

● Valeurs théoriques I_p mA/V
UF85 6,8

| Type | Nature | Culot | SELECTEURS | | | | | | | | | V_r | $-V_c$ | V_{e1} | V_{e2} | V_p | I_p | mA/V |
|-------|---------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------------------------|--------|----------|----------|-------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | |
| VR53 | pent. | O | 2 | 3 ¹ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2,5 | 100 | | 250 | 6 | 2,2 |
| VR54 | diode | O | 2 | 2 ¹ | 0 | 2 ³ | 2 | 5 | 3 ¹ | 2 | 2 | 6,3 | | | | 70 | 0,7 | |
| » | diode | | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 ¹ | 2 ³ | 2 | 6,3 | | | | 70 | 0,7 | |
| VR57 | octo. | O | 2 | 2 ¹ | 8 | 7 | 2 | 6 | 3 ¹ | 2 ³ | 4 | 6,3 | 2 | 200 | 50 | 250 | 2,2 | 1,6 * |
| VR65 | pent. | O | 2 ¹ | 2 ³ | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 ¹ | 4 | 4 | 2,1 | 250 | | 250 | 11,1 | 8,4 |
| VR75 | stab. | O | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | Observer l'illumination du tube. | | | 200 | | | |
| VR90 | stab. | O | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | | » | | 200 | | | |
| VR105 | stab. | O | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | | » | | 200 | | | |
| VR150 | stab. | O | 2 | 2 ³ | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | | » | | 250 | | | |
| VU39 | rectif. | E4 | 2 ¹ | 2 | 3 ¹ | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| » | rectif. | | 2 ¹ | 9 | 3 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | | | 250 | 40 | |
| VY1 | rectif. | TGM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 ³ | 2 ¹ | 2 | 55 | | | | 250 | 40 | |
| VY2 | rectif. | TPM | 3 ¹ | 2 | 9 | 2 | 2 ¹ | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | | | | 250 | 40 | |